

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg



Artikelnummer: P-S9570SV
FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg

Hersteller: Futaba

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg

Features

- Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo mit Metallgetriebe
- Hi-Voltage
- Brushless-Motor
- LowProfile Bauform
- Kugelgelagert
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Auflösung
- Hohe Wiederkehrgenauigkeit
- Verschleißarmes Potentiometer

Technische Daten

• Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V

• Stellgeschwindigkeit 60° (7,4 / 6,6 V): 0,08 / 0,09 s

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg

· Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 8,0 / 7,2 kgcm

· Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

· Abmessungen: 41x20x25 mm

· Gewicht: 43 g

Beschreibung

Leistungsstarkes S.BUS2 Brushless Digital-Servo mit Metallgetriebe in LowProfile-Bauweise. Haupteinsatzgebiet des Servos ist vorwiegend im RC-Car-Bereich als schnelles Lenkservo für 1/2r EP On- & OffRoad RC-Cars.

Vorteile der Brushless-Motorentechnik:

- • 30% kürzere Reaktionszeit
 - • Bessere Beschleunigung
 - • Resistenter gegen Vibrationen und Schläge
 - • Hoher Wirkungsgrad, dadurch geringere Motorerwärmung
- • Kein Kohlebirstenverschleiß, dadurch 5-fache Motorlebensdauer
 - • Spezial-Getriebe mit maximaler Spielfreiheit
 - • Kobalt-Samarium-Motormagnete
 - • Höchste Auflösung
 - • Gleicher Stromverbrauch wie herkömmliche Digital-Servos

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie!
Selbstverständlich können alle S.BUS2-Servos an herkömmliche Empfänger mit PWM-Modulation angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

- über den S.BUS-Empfänger
- Mit dem handlichen Programmer SBC-1
- über die PC-Link Software mit dem USB-Adapter CIU-2
- Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind konfigurierbar:

- • S.BUS-Kanalzuweisung

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Futaba > Servo > Digital-Servo > FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg

- Servoupolung
- Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
- Weicher Anlauf (An / Aus)
- Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
- Weicher Servolauf (An / Aus)
- Servoposition (Servotester)
- Servomittenverstellung +/- 300 μ s (ca. 30 Grad)
- Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
- Deadband-Einstellung (Totbereich)
- Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
- Startkraft
- Dämpfung
- Haltekraft
- ID-Speicherung

Preis: 94,40 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 02. Februar 2018