FUTABA S3470SV 0,12s/9,6kg



Artikelnummer: P-S3470SV
FUTABA S3470SV 0,12s/9,6kg

Hersteller: Futaba

Features

ï¿½
· Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo mit Metallgetriebe
ï¿½
· Hi-Voltage
ï¿½
· Kugelgelagert
ï¿½
· Robustes Kunststoffgehï¿½use
ï¿½
· Hohe Auflï¿½sung
ï¿½
· Hohe Wiederkehrgenauigkeit
ï¿½
· Verschleiï¿½armes Potentiometer

Technische Daten

· Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V

· Stellgeschwindigkeit 60° (7,4 / 6,6 V): 0,12 / 0,14 s

· Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 9,6 / 8,0 kgcm

· Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

· Abmessungen: 40x20x38,1 mm

FUTABA S3470SV 0,12s/9,6kg

· Gewicht: 43 g

Beschreibung

Hi-Voltage und S.BUS Ausfï¿½hrung des krï¿½ftigen 100 Ncm Metallgetriebe-Powerservos S3305. Das Metall-Getriebe ist doppelt kugelgelagert, um die Radialkrï¿½fte abzufangen. Dieses Servo ist prï¿½destiniert fï¿½r den Einsatz in RC-Cars, aber natï¿½rlich auch in allen anderen Modellbaubereichen, wo hohe Stellkrï¿½fte benï¿½tigt werden.

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie! Selbstverstï¿½ndlich kï¿½nnen alle S.BUS2-Servos an herkï¿½mmliche Empfï¿½nger mit PWM-Modulation angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. ï¿½ber den S.BUS-Empfï¿½nger
2. Mit dem handlichen Programmer SBC-1
3. ï¿½ber die PC-Link Softwaremit dem USB-Adapter CIU-2
4. Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind konfigurierbar:
• S.BUS-Kanalzuweisung
• Servoumpolung
• Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
• Weicher Anlauf (An / Aus)
• Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
• Weicher Servolauf (An / Aus)
• Servoposition (Servotester)
• Servomittenverstellung +/- 300 µs (ca. 30 Grad)
• Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
• Deadband-Einstellung (Totbereich)
• Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
• Startkraft
• Dï¿½mpfung
• Haltekraft
• ID-Speicherung

FUTABA S3470SV 0,12s/9,6kg

Preis: 57,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 13. Juni 2021

ABC-RCModellbau