FUTABA S-HC500 Heli 0,09s/13,8kg



Artikelnummer: P-SHC500
FUTABA S-HC500 Heli 0,09s/13,8kg

Hersteller: Futaba

Features

ï¿½
· Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo
ï¿½
· Coreless-Motor
ï¿½
· Hi-Voltage
ï¿½
· Kugelgelagert
ï¿½
· Metallgetriebe
ï¿½
· Hohe Auflï¿½sung
ï¿½
· Hohe Wiederkehrgenauigkeit
ï¿½
· Verschleiï¿½armes Potentiometer

Technische Daten

· Betriebsspannung: 6,0 - 8,4 V

· Stellgeschwindigkeit 60° (7,4 V): 0,09 s

· Stellmoment (7,4 V): 13,8 kgcm

· Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

· Abmessungen: 40x20x36,6 mm

FUTABA S-HC500 Heli 0,09s/13,8kg

· Gewicht: 56 g

Beschreibung

Das Futaba S-HC500 ist das neue, preiswerte HV-Digital-Servo fï¿½r Hubschraubermodelle welche keine extrem hohen Stellkrï¿½fte benï¿½tigen. 13,8 kgcm Drehmoment und 0,09 sec/60° Stellzeit bei 7,4V lauten die Eckdaten des Servos. Das Kuststoffgehï¿½use hat eine Grï¿½ï¿½e von 40 x 20 x 36,6 mm.

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie! Selbstverstï¿½ndlich kï¿½nnen alle S.BUS2-Servos an herkï¿½mmliche Empfï¿½nger mit PWM-Modulation angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. ï¿½ber den S.BUS-Empfï¿½nger
2. Mit dem handlichen Programmer SBC-1
3. ï¿½ber die PC-Link Software mit dem USB-Adapter CIU-3
4. Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind konfigurierbar:
• S.BUS-Kanalzuweisung
• Servoumpolung
• Weicher Anlauf (An / Aus)
• Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
• Weicher Servolauf (An / Aus)
• Servoposition (Servotester)
• Servomittenverstellung +/- 300 µs (ca. 30 Grad)
• Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
• Deadband-Einstellung (Totbereich)
• Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
• Startkraft
• Dï¿½mpfung
• Haltekraft
• ID-Speicherung

FUTABA S-HC500 Heli 0,09s/13,8kg

Preis: 109,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 24. Juni 2021

ABC-RCModellbau