# GO-1013MG (0.13s/60Â°, 3.8kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.1013MG

GO-1013MG (0.13s/60Â°, 3.8kg.cm)

Hersteller: Kavan - Pelikan

Sehr starkes programmierbares digitales Pikoservo 13g mit Titan-Getriebe und Versorgungsspannungsbereich 4,8-6,0V, 2xBB, ideal fï¿½r kleine Flugzeugmodelle, RC Autos 1:14-1:24, Hubschrauber 400-450 u.ï¿½. Stellkraft 3,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,15s/60°bei 4,8V, Stellkraft 3,8kg.cm, Geschwindigkeit 0,12s/60° bei 6,0V. Aluminium-Gehï¿½usemittelteil fï¿½r perfekte Kï¿½hlung bei hoher Belastung.

Sehr starkes programmierbares digitales Pikoservo mit Titan-Getriebe und zweifach kugelgelagerter Abtriebswelle ist bestimmt fï¿½r den Einsatz in kleinen RC Flugzeugmodellen, RC Autos 1:14-1:24, Hubschraubern der Grï¿½ï¿½e 400-450 u.ï¿½. Das Servo ist in einem Kunststoffgehï¿½use platziert, dessen Mittelteil ein Aluminium-Kï¿½hler bildet. Das gewï¿½hrleistet eine perfekte Kï¿½hlung auch bei hoher Belastung.

Mit dem USB-Programmierer/Interface fï¿½r GO Servos und dem PC-Bedienprogramm kï¿½nnen Sie eine Vielzahl von Servoparametern programmieren.

Programmierbare Funktionen

ï¿½
Ausschlaggrï¿½ï¿½e: Dient zur Einstellung der maximalen Grï¿½ï¿½e der Servoausschlï¿½ge. Die Standardeinstellung ist ca. 120° beim normalen Bereich der Steuerimpulsbreiten (900~2100 µs); ca. 180° beim maximal zulï¿½ssigen Bereich der Steuerimpulsbreiten (500~2500 µs).
ï¿½
Neutrallage des Servos: Dient zur Einstellung der Neutrallage (Mittellage) des Servos.
ï¿½
Dï¿½mpfung: Stellt die Charakteristik des Servoverhaltens beim Anhalten seiner Bewegung ein.
ï¿½
Ausgangsleistung: Stellt die Ausgangsleistung des Servos ein. Je hï¿½her der Wert ist, desto schneller ist das Servo und desto hï¿½her ist die Kraft – natï¿½rlich ist auch der Stromverbrauch proportional hï¿½her. Bereich: 39,2~100%
ï¿½
Empfindlichkeit: Stellt die Empfindlichkeit (Unempfindlichkeitsbandbreite) des Servos ein. Je hï¿½her der Wert, desto enger ist die Unempfindlichkeitsbandbreite – das Servo bewegt sich, nur wenn die ï¿½nderung

# GO-1013MG (0.13s/60Â°, 3.8kg.cm)

der Steuersignalbreite grï¿½ï¿½er ist als die Unempfindlichkeitsbandbreite. Wenn Sie den Empfindlichkeitswert zu hoch einstellen, kann das Servo bei einigen Anwendungen schwingen. Bereich: Ultra High (Extra hoch – Unempfindlichkeitsband ca. 1 µs) – High (Hoch – ca. 2 µs) – Medium (Mittel – ca. 3 µs) – Low (Niedrig – ca. 4 µs)

ï¿½

Softanlauf: Schaltet die Softanlauffunktion ein/aus. Diese Funktion verhindert, dass das Servo nach dem Anschlieï¿½en an die Stromversorgung abrupt in die Betriebsposition geht, und verringert so das Risiko einer Beschï¿½digung seines Getriebes.

ï¿½

Servoumkehr: Kehrt die Servoausschlï¿½ge um.

ï¿½

Modus FUTABA SR: Nur zur Verwendung mit Kanï¿½len von RC-Sets FUTABA, die im SR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets FUTABA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

ï¿½

Modus SANWA SSR: Nur zur Verwendung mit Kanï¿½len von RC-Sets SANWA, die im SSR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets SANWA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

ï¿½

Fail-safe: Wenn das Steuersignal des Empfï¿½ngers komplett ausfï¿½llt oder das Servo das Signal nicht richtig erkennen kann (z.B. aufgrund von Stï¿½rungen), kann das Servo in einen von drei Notmodi wechseln:

ï¿½

(a) Frei: Fail-safe ist ausgeschaltet.

ï¿½

(b) Position halten: Das Servo behï¿½lt die Position bei, die dem letzten korrekt empfangenen Signal entspricht.

ï¿½

(c) ï¿½bergang in die Neutrallage: Das Servo kehrt in die Neutrallage (Impulsbreite 1500 µs) zurï¿½ck.

ï¿½

ï¿½berlastungsschutz: Aktiviert oder deaktiviert den Servoï¿½berlastungsschutz in drei Stufen – sobald die ï¿½berlastung fï¿½r eine voreingestellte Zeit (in Sekunden) andauert, wird die Servoausgangsleistung auf den entsprechenden voreingestellten Wert (in % der maximalen Leistung) begrenzt.

ï¿½

Reset: Stellt die Werkseinstellungen des angeschlossenen Servos wieder her.

# GO-1013MG (0.13s/60Â°, 3.8kg.cm)

Standard-Versorgungsspannung 4,8-6,0 V (Nennspannung).

Abtriebswelle mit Tausendkant mit 25 Zï¿½hnen/4,94 mm.

Servogrï¿½ï¿½e

Micro

Servotyp

Digital

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 4.8V [kg/cm]

3

Stellkraft mit 6.0V [kg/cm]

3.8

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.15

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.12

ABC-RCModellbau

# GO-1013MG (0.13s/60Â°, 3.8kg.cm)

Servo-Getriebe

Titan

Kugellager

2×

Hochvolt

Nein

Stromversorgung [V]

4.8 - 6

Lï¿½nge [mm]

22.8

Breite [mm]

12

Hï¿½he [mm]

29.4

Gewicht [g]

15

Bestimmt fï¿½r

Flugzeuge,Hubschrauber,Straï¿½enautos,Gelï¿½ndewagen,Schiffe

ABC-RCModellbau

# GO-1013MG (0.13s/60Â°, 3.8kg.cm)

ABC-RCModellbau

# GO-1013MG (0.13s/60Â°, 3.8kg.cm)

ABC-RCModellbau

**Preis: 21,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

*Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 17. Februar 2022*