

## GO-1070MG (0.105s/60°, 40kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.1070MG

GO-1070MG (0.105s/60°, 40kg.cm)

Hersteller: Kavan

Sehr starkes und schnelles programmierbares Digital Standard-Servo 69g mit Brushless-Motor, Stahl-Getriebe und breitem Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-8,4V, 2xBB, ideal für große Flugmodelle, RC-Autos 1:8 u.ä. Stellkraft 27,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,180s/60°; bei 4,8V, Stellkraft 30,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,150s/60°; bei 6,0V, Stellkraft 36,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,120s/60°; bei 7,4V, Stellkraft 40,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,105s/60°; bei 8,4V. Gehäuse mit Aluminium-Mittelteil für perfekte Kühlung bei hoher Belastung. Abmessungen 40x20x37,2 mm, Gewicht 69g.

Das sehr starke und schnelle programmierbare Digital Standard-Servo 69g mit Brushless-Motor, Stahl-Getriebe und zweifach kugelgelagerter Abtriebswelle für den Einsatz vor allem in großen Flugmodellen, RC-Autos 1:8 u.ä. Für eine perfekte Kühlung auch bei hoher Belastung ist das Servo in einem Gehäuse mit einem Aluminiummittelteil untergebracht.

Mit dem USB-Programmierer/Interface für GO Servos und dem PC-Bedienprogramm können Sie eine Vielzahl von Servoparametern programmieren.

### Programmierbare Funktionen

#### •

**Ausschlaggröße:** Dient zur Einstellung der maximalen Größe der Servoausschläge. Die Standardeinstellung ist ca. 120°; beim normalen Bereich der Steuerimpulsbreiten (900~2100 µs); ca. 180°; beim maximal zulässigen Bereich der Steuerimpulsbreiten (500~2500 µs).

#### •

**Neutrallage des Servos:** Dient zur Einstellung der Neutrallage (Mittellage) des Servos.

#### •

**Dämpfung:** Stellt die Charakteristik des Servoverhaltens beim Anhalten seiner Bewegung ein.

#### •

**Ausgangsleistung:** Stellt die Ausgangsleistung des Servos ein. Je höher der Wert ist, desto schneller ist das Servo und desto höher ist die Kraft und natürlich ist auch der Stromverbrauch proportional höher. Bereich: 39,2~100%

#### •

## GO-1070MG (0.105s/60°, 40kg.cm)

**Empfindlichkeit:** Stellt die Empfindlichkeit (Unempfindlichkeitsbandbreite) des Servos ein. Je höher der Wert, desto enger ist die Unempfindlichkeitsbandbreite – das Servo bewegt sich, nur wenn die Änderung der Steuersignalbreite größer ist als die Unempfindlichkeitsbandbreite. Wenn Sie den Empfindlichkeitswert zu hoch einstellen, kann das Servo bei einigen Anwendungen schwingen. Bereich: Ultra High (Extra hoch – Unempfindlichkeitsband ca. 1 µs) – High (Hoch – ca. 2 µs) – Medium (Mittel – ca. 3 µs) – Low (Niedrig – ca. 4 µs)

**Softanlauf:**

Schaltet die Softanlauffunktion ein/aus. Diese Funktion verhindert, dass das Servo nach dem Anschließen an die Stromversorgung abrupt in die Betriebsposition geht, und verringert so das Risiko einer Beschädigung seines Getriebes.

**Servoumkehr:**

Kehrt die Servoausschläge um.

**Modus FUTABA SR:**

Nur zur Verwendung mit Kanälen von RC-Sets FUTABA, die im SR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets FUTABA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

**Modus SANWA SSR:**

Nur zur Verwendung mit Kanälen von RC-Sets SANWA, die im SSR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets SANWA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

**Fail-safe:**

Wenn das Steuersignal des Empfängers komplett ausfällt oder das Servo das Signal nicht richtig erkennen kann (z.B. aufgrund von Störungen), kann das Servo in einen von drei Notmodi wechseln:

(a) **Frei:**

Fail-safe ist ausgeschaltet.

(b) **Position halten:**

Das Servo behält die Position bei, die dem letzten korrekt empfangenen Signal entspricht.

(c) **Übergang in die Neutrallage:**

Das Servo kehrt in die Neutrallage (Impulsbreite 1500 µs) zurück.

**Überlastungsschutz:**

Aktiviert oder deaktiviert den Servoüberlastungsschutz in drei Stufen – sobald die Überlastung für eine voreingestellte Zeit (in Sekunden) andauert, wird die Servoausgangsleistung auf den entsprechenden voreingestellten Wert (in % der maximalen Leistung) begrenzt.

## GO-1070MG (0.105s/60°, 40kg.cm)

Reset

Reset: Stellt die Werkseinstellungen des angeschlossenen Servos wieder her.

Erweiterte Versorgungsspannung 4,8-7,4 V  
(Nennspannung).

Abtriebswelle mit Tausendkant und 25 Zähnen/5,92 mm.

Servogröße

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 4.8V [kg<sup>TM</sup>cm]

27

Stellkraft mit 6.0V [kg<sup>TM</sup>cm]

30

Stellkraft mit 7.4V [kg<sup>TM</sup>cm]

36

Stellkraft mit 8.4V [kg<sup>TM</sup>cm]

40

## GO-1070MG (0.105s/60°, 40kg.cm)

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.18

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.15

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.12

Geschwindigkeit bei 8.4V [s/60st.]

0.105

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2x;

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

4.8 - 8.4

Länge [mm]

40

## GO-1070MG (0.105s/60°, 40kg.cm)

Breite [mm]

20

Höhe [mm]

37.2

Gewicht [g]

69

Bestimmt für

Flugzeuge, Strahlflugzeuge, Geländewagen, Segelschiffe, Schiffe

**Preis: 79,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 12. Oktober 2023