GO-12S70MG (0.06s/60Â°, 20.5kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.12S70MG

GO-12S70MG (0.06s/60Â°, 20.5kg.cm)

Hersteller: Kavan

Starkes und extrem schnelles programmierbares Digital Standard-Servo 69g mit Coreless-Motor, Stahl-Getriebe und breitem Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-8,4V, 2xBB, ideal fï¿½r RC-Straï¿½en-Autos 1:10 u.ï¿½. Stellkraft 12,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,10s/60°bei 4,8V, Stellkraft 15,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,082s/60° bei 6,0V, Stellkraft 18,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,070s/60° bei 7,4V, Stellkraft 20,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,060s/60° bei 8,4V. Gehï¿½use mit Aluminium-Mittelteil fï¿½r perfekte Kï¿½hlung bei hoher Belastung. Abmessungen 40x20x37,2mm, Gewicht 69g.

Das starke und extra schnelle programmierbare Digital Standard-Servo mit Coreless-Motor, Stahl-Getriebe und zweifach kugelgelagerter Abtriebswelle fï¿½r den Einsatz in RC-Modellen aller Typen. Es ist ideal fï¿½r RC-Straï¿½en-Autos 1:10 u.ï¿½. Fï¿½r eine perfekte Kï¿½hlung auch bei hoher Belastung ist das Servo in einem Kunststoffgehï¿½use mit einem Aluminiumkï¿½hler in der Mitte untergebracht.

Mit dem USB-Programmierer/Interface fï¿½r GO Servos und dem PC-Bedienprogramm kï¿½nnen Sie eine Vielzahl von Servoparametern programmieren.

Programmierbare Funktionen

ï¿½
Ausschlaggrï¿½ï¿½e: Dient zur Einstellung der maximalen Grï¿½ï¿½e der Servoausschlï¿½ge. Die Standardeinstellung ist ca. 120° beim normalen Bereich der Steuerimpulsbreiten (900~2100 µs); ca. 180° beim maximal zulï¿½ssigen Bereich der Steuerimpulsbreiten (500~2500 µs).
ï¿½
Neutrallage des Servos: Dient zur Einstellung der Neutrallage (Mittellage) des Servos.
ï¿½
Dï¿½mpfung: Stellt die Charakteristik des Servoverhaltens beim Anhalten seiner Bewegung ein.
ï¿½
Ausgangsleistung: Stellt die Ausgangsleistung des Servos ein. Je hï¿½her der Wert ist, desto schneller ist das Servo und desto hï¿½her ist die Kraft – natï¿½rlich ist auch der Stromverbrauch proportional hï¿½her. Bereich: 39,2~100%

GO-12S70MG (0.06s/60Â°, 20.5kg.cm)

ï¿½
Empfindlichkeit: Stellt die Empfindlichkeit (Unempfindlichkeitsbandbreite) des Servos ein. Je hï¿½her der Wert, desto enger ist die Unempfindlichkeitsbandbreite – das Servo bewegt sich, nur wenn die ï¿½nderung der Steuersignalbreite grï¿½ï¿½er ist als die Unempfindlichkeitsbandbreite. Wenn Sie den Empfindlichkeitswert zu hoch einstellen, kann das Servo bei einigen Anwendungen schwingen. Bereich: Ultra High (Extra hoch – Unempfindlichkeitsband ca. 1 µs) – High (Hoch – ca. 2 µs) – Medium (Mittel – ca. 3 µs) – Low (Niedrig – ca. 4 µs)
ï¿½
Softanlauf: Schaltet die Softanlauffunktion ein/aus. Diese Funktion verhindert, dass das Servo nach dem Anschlieï¿½en an die Stromversorgung abrupt in die Betriebsposition geht, und verringert so das Risiko einer Beschï¿½digung seines Getriebes.
ï¿½
Servoumkehr: Kehrt die Servoausschlï¿½ge um.
ï¿½
Modus FUTABA SR: Nur zur Verwendung mit Kanï¿½len von RC-Sets FUTABA, die im SR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets FUTABA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.
ï¿½
Modus SANWA SSR: Nur zur Verwendung mit Kanï¿½len von RC-Sets SANWA, die im SSR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets SANWA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.
ï¿½
Fail-safe: Wenn das Steuersignal des Empfï¿½ngers komplett ausfï¿½llt oder das Servo das Signal nicht richtig erkennen kann (z.B. aufgrund von Stï¿½rungen), kann das Servo in einen von drei Notmodi wechseln:

ï¿½
(a) Frei: Fail-safe ist ausgeschaltet.
ï¿½
(b) Position halten: Das Servo behï¿½lt die Position bei, die dem letzten korrekt empfangenen Signal entspricht.
ï¿½
(c) ï¿½bergang in die Neutrallage: Das Servo kehrt in die Neutrallage (Impulsbreite 1500 µs) zurï¿½ck.

ï¿½
ï¿½berlastungsschutz: Aktiviert oder deaktiviert den Servoï¿½berlastungsschutz in drei Stufen – sobald die ï¿½berlastung fï¿½r eine voreingestellte Zeit (in Sekunden) andauert, wird die Servoausgangsleistung auf den entsprechenden voreingestellten Wert (in % der maximalen

GO-12S70MG (0.06s/60Â°, 20.5kg.cm)

Leistung) begrenzt.
ï¿½
Reset: Stellt die Werkseinstellungen des angeschlossenen Servos wieder her.

Erweiterte Versorgungsspannung 4,8-7,4 V (Nennspannung).

Abtriebswelle 5,92 mm mit Tausendkant und 25 Zï¿½hnen.

Servogrï¿½ï¿½e

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 4.8V [kgâ˜cm]

12

Stellkraft mit 6.0V [kgâ˜cm]

15

Stellkraft mit 7.4V [kgâ˜cm]

18

Stellkraft mit 8.4V [kgâ˜cm]

20.5

GO-12S70MG (0.06s/60Â°, 20.5kg.cm)

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.1

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.082

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.07

Geschwindigkeit bei 8.4V [s/60st.]

0.06

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2×

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

4.8 - 8.4

Lï¿½nge [mm]

40

ABC-RCModellbau

GO-12S70MG (0.06s/60Â°, 20.5kg.cm)

Breite [mm]

20

Hï¿½he [mm]

37.2

Gewicht [g]

69

Bestimmt fï¿½r

Flugzeuge,Hubschrauber,Straï¿½enautos

Wasserbestï¿½ndigkeit

Nein

Preis: 59,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 12. Oktober 2023