Servo digital DES 271 BB 11 m



Artikelnummer: 7904

Servo digital DES 271 BB 11 m

Hersteller: Graupner

Beschreibung
Besonders geeignet fï¿½r Indoorflugmodelle und Parkflyer.

Abmessungen der Befestigungen im Verhï¿½ltnis zum Abtrieb gleich wie beim Servo C261

Kleinste Abmessungen

Absolut geringes Gewicht

Parameter mittels PC-Software einstellbar

Kugellager

Carbonitgetriebe

Info
DES-Servos (Digital-Eco-Servo) Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos reprï¿½sentieren eine Produktlinie, die nahezu fï¿½r jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrï¿½ï¿½en, Getriebeausfï¿½hrungen, Stellkrï¿½fte und Stellzeiten konzipiert fï¿½r den Einsteiger bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten (Gehï¿½useschrauben, Gehï¿½useteile und Abtriebszahnrad) erhï¿½hen die Betriebssicherheit der Modelle.
Servos mit doppelt kugelgelagerten Prï¿½zisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgï¿½nge.
Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 8 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,065 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 20 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 360 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,05 Sek/40°
Gewicht ca.: 8 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 5 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 10 Ncm

Servo digital DES 271 BB 11 m

Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 450 mA
Abmessungen ca.: 21,5 x 11 x 21 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 16 Ncm
Lagerung: Lager bb
Getriebe: Getriebe cg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 36,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 13. Februar 2016

ABC-RCModellbau