

## FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr



Artikelnummer: P-S9373SV

FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr

Hersteller: Futaba

### Features

- Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo mit Metallgetriebe
- SR-Mode
- Hi-Voltage
- Coreless-Motor
- Kugelgelagert
- Abtriebszahnrad aus Titan
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Hohe Auflösung
- Hohe Wiederkehrgenauigkeit
- Verschleißarmes Potentiometer
- Wassergeschützt

### Technische Daten

Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V

## FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr

&middot; Stellgeschwindigkeit 60&deg; (7,4 / 6,6 V): 0,06 / 0,09 s

&middot; Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 24,6 / 21,6 kgcm

&middot; Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

&middot; Abmessungen: 40,5x21x37,2 mm

&middot; Gewicht: 76 g

### Beschreibung

Programmierbares Car-Servo in Hi-Voltage S.BUS2 Ausführung mit Metallgetriebe und Alu-Gehäusemitteil. Speziell ausgelegt für den Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Truggies. Das Servogehäuse ist komplett aus Aluminium CNC-gefräst.

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie! Selbstverständlich können alle S.BUS2-Servos an herkömmliche Empfänger mit PWM-Modulation angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. über den S.BUS-Empfänger
2. Mit dem handlichen Programmer SBC-1
3. über die PC-Link Software mit dem USB-Adapter CIU-2
4. Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind konfigurierbar:

- &bull; S.BUS-Kanalzuweisung
- &bull; Servoumpolung
- &bull; Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
- &bull; Weicher Anlauf (An / Aus)
- &bull; Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
- &bull; Weicher Servolauf (An / Aus)
- &bull; Servoposition (Servotester)
- &bull; Servomittenverstellung +/- 300 &micro;s (ca. 30 Grad)
- &bull; Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
- &bull; Deadband-Einstellung (Totbereich)
- &bull; Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
- &bull; Startkraft

## FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr

- &bull; Dämpfung
- &bull; Haltekraft
- &bull; ID-Speicherung

Hinweis:

Um die Geschwindigkeit des Futaba SR Systems zu nutzen, müssen viele FUTABA SV Servos per T7PX oder T7XC Sender auf SR-Modus umgestellt werden. Derzeit sind die folgenden Servos SR kompatibel:  
BLS371SV, BLS471SV, BLS571SV, BLS671SV,  
BLS671SVi, BLS373SV, S9372SV und S9373SV.

**Preis: 189,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 15. Juni 2021