FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr

Artikelnummer: P-S9373SV

FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr

Hersteller: Futaba

Features

ï¿½
· Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo mit Metallgetriebe
ï¿½
· SR-Mode
ï¿½
· Hi-Voltage
ï¿½
· Coreless-Motor
ï¿½
· Kugelgelagert
ï¿½
· Abtriebszahnrad aus Titan
ï¿½
· Robustes Aluminiumgehï¿½use
ï¿½
· Hohe Auflï¿½sung
ï¿½
· Hohe Wiederkehrgenauigkeit
ï¿½
· Verschleiï¿½armes Potentiometer
ï¿½
· Wassergeschï¿½tzt

Technische Daten

· Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V

FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr

· Stellgeschwindigkeit 60° (7,4 / 6,6 V): 0,06 / 0,09 s

· Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 24,6 / 21,6 kgcm

· Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

· Abmessungen: 40,5x21x37,2 mm

· Gewicht: 76 g

Beschreibung

Programmierbares Car-Servo in Hi-Voltage S.BUS2 Ausfï¿½hrung mit Metallgetriebe und Alu-Gehï¿½usemittelteil. Speziell ausgelegt fï¿½r den Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Truggies. Das Servogehï¿½use ist komplett aus Aluminium CNC-gefrï¿½st.

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie! Selbstverstï¿½ndlich kï¿½nnen alle S.BUS2-Servos an herkï¿½mmliche Empfï¿½nger mit PWM-Modulation angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. ï¿½ber den S.BUS-Empfï¿½nger
2. Mit dem handlichen Programmer SBC-1
3. ï¿½ber die PC-Link Softwaremit dem USB-Adapter CIU-2
4. Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind konfigurierbar:
• S.BUS-Kanalzuweisung
• Servoumpolung
• Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
• Weicher Anlauf (An / Aus)
• Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
• Weicher Servolauf (An / Aus)
• Servoposition (Servotester)
• Servomittenverstellung +/- 300 µs (ca. 30 Grad)
• Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
• Deadband-Einstellung (Totbereich)
• Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
• Startkraft

FUTABA S9373SV 0,06s/24,6kg, Einsatz in 1/8 OffRoad Buggies & Tr

• Dï¿½mpfung
• Haltekraft
• ID-Speicherung

Hinweis:
Um die Geschwindigkeit des Futaba SR Systems zu nutzen, kï¿½nnen viele FUTABA SV Servos per T7PX oder T7XC Sender auf SR-Modus umgestellt werden. Derzeit sind die folgenden Servos SR kompatibel:
BLS371SV, BLS471SV, BLS571SV, BLS671SV, BLS671SVi, BLS373SV, S9372SV und S9373SV.

Preis: 189,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 15. Juni 2021

ABC-RCModellbau