Ladetechnik > Ladegeräte > ISDT > ISDT Ladegerät > iSDT SMART CHARGER K2 DUO - 200/500W, 20A, 2x6S Lipo

ISDT SMART CHARGER K2 DUO - 200/500W, 20A, 2x6S Lipo



Artikelnummer: k2

iSDT SMART CHARGER K2 DUO - 200/500W, 20A, 2x6S Lipo

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Endlich ist er da, der Nachfolger des D2 nun auch mit der M�glichkeit das Ladeger�t �ber eine Gleichspannungsquelle zu versorgen.

Der iSDT SMART CHARGER K2 DUO hat eine Gesamtladeleistung von 200W.

Wird er mit Gleichspannung durch eine Batterie oder ein leistungsst�rkeres Netzteil versorgt, sind es bis zu 2x 500W.

Im Parallelmodus kann ein Akku mit bis zu 800W geladen werden.

Der leistungsfi¿½hige 6S Balancer mit 1,5A Balancerstrom je Zelle sorgt fi¿½r ein z�giges Balancieren auch bei gr��eren Akkupacks.

Das 2,8" IPS Display sorgt f�r gute Ablesbarkeit und das auch bei Sonnenschein.

Der USB-C Port macht es einfach m�glich ein Softwareupdate durchzuf�hren oder �ber diesen Port ein USB Ger�t mit 5V/2A zu laden.

Technische Daten:

2⁄ئ;ï

Eingangsspannung: 110-240 Volt - Wechselspannung (AC) oder 10-30V Gleichspannung (DC)

2⁄ئ;ï

Eingangsstrom max.: DC 35A

1⁄2/5٪

Ladeleistung AC: 200W bei Betrieb mit dem internen Netzteil - die 200W werden je nach Bedarf auf die beiden Kan�le verteilt. z.B. Ladeleistung je Kanal: 100W/100W oder 150W/50W oder 200W/0W oder 0W/200W

2∜خï

Ladeleistung DC: bei Versorgung mit Gleichspannung - je Kanal 500W

2∕′ ځ آ

Ladeleistung parallel DC: werden beide Kan�le �ber ein Parallelkabel zusammen geschaltet, kann ein Akku mit bis zu 800W/35A geladen werden.

2⁄ئ;ï

Ausgangsspannung: DC 1-30V

ï;½

Ladestrom je Kanal: 0,2-20A

12/5٪

Entladeleistung: 15W*2

12/5٪

Entladestrom je Kanal: 0,2-1,5A

1⁄2/5٪

Entladeleistung parallel: 30W/3A

Ladetechnik > Ladegeräte > ISDT > ISDT Ladegerät > iSDT SMART CHARGER K2 DUO - 200/500W, 20A, 2x6S Lipo

SDT SMART CHARGER K2 DUO - 200/500W, 20A, 2x6S Lipo

½'ۃ

Balancerstrom: 1500mA/Zelle

ï;1/2

einstellbare Ladeschlussspannung: bis 4,35V f�r LiHV

ï; 1/2

Zellenzahl - Akkutyp: 1-6 LiXX, 1-16 NiXX, 1-12 Pb

2⁄ئï

Stecksystem Ladeausgang XT60i

2⁄ئ;ï

Stecksystem DC Eingang: XT60i

ï; 1/2

Stecksystem Balancer XH

2⁄ئ;ï

Gewicht: 700 g

2⁄ئ;ï

Maï¿1/2e: 142x135x64mm

2⁄ئ;ï

Farbdisplay: 2.8" 320x240 IPS LCD, gut ablesbar auch bei Tageslicht und schri¿½gem Blickwinkel 178°

2⁄ئ;آ

updatefi; 1/2 hig

2⁄′خï

mehrsprachige Men�f�hrung auch in deutsch

m�glich

Erkl�rung zur Ladeleistung bei Versorgung de K2 mit Gleichspannung:

Der maximale Eingangsstrom betr�gt 35A. Somit ist die Gesamtladeleistung von 1000W erst ab 30V Eingangsspannung m�glich. Somit ergibt sich:

½'¿آ

bei 12V: ca. 380W

1⁄2′3٪

bei 24V: ca. 800W

2⁄ئ;ï

bei 28V: ca. 930W

Lieferumfang:

Ladeger�t mit Netzkabel

Merkblatt mit Sicherheitshinweisen und Link zur ausfi¿1/2hrliche deutschen Anleitung als pdf

Preis: 149,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Donnerstag, 20. November 2025

Ladetechnik > Ladegeräte > ISDT > ISDT Ladegerät > iSDT SMART CHARGER K2 DUO - 200/500W, 20A, 2x6S Lipo

iSDT SMART CHARGER K2 DUO - 200/500W, 20A, 2x6S Lipo

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. Dezember 2021