ABC-RCModellbau

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Krick > Fahrtregler Seaking V3 30A

Fahrtregler Seaking V3 30A



Artikelnummer: 67071 Fahrtregler Seaking V3 30A

Hersteller: Krick

Fahrtregler Seaking V3 30A

Fahrtregler Seaking 30A V3

Wassergekii ½hlter Fahrtregler fii ½r Schiffsmodelle mit Brushlessmotor mit einem maximalen Dauerstrom von 30A.

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Features

ï¿1/2

Automatische Erkennung der Zellenzahl (manuelle Einstellung m�glich) f�r LiPo

ï; 1/3

Wassergek�hlte Elektronik f�r maximale Dauer-Belastbarkeit

2⁄ئï

2 Betriebsmodi: Nur Vorwi¿½rts / vorwi¿½rts-ri¿½ckwi¿½rts mit reduzierter Leistung

ï¿1/3

Der Regelbereich f�r den Motor kann auf alle g�ngigen Sendertypen angepasst werden.

Seaking V3 Brushless Regler Serie

Die Seaking V3 Reglerserie ist fiż½r den Einsatz in Booten konzipiert worden. Alle Regler sind wassergeki¿½hlt und verfi¿½gen �ber gro�z�gig dimensionierte Anschlussnippel fi¿½r den Silikonschlauch. Die Seaking Serie zeichnet sich durch zuverl�ssige Technik bei geringer Baugr��e aus. Diese Regler sind ausschlie�lich fī¿½r die Ansteuerung von Brushless-Motoren ausgelegt. Als Energiequelle kommen LiPo-Akkus zum Einsatz. Dabei wird die Zellenzahl automatisch erkannt.

Durch den Einsatz von hochwertigen SMD-Bauteilen, ist der Innenwiderstand der Regler besonders niedrig. Die hohe Taktfrequenz verleiht den Seaking-V3-Reglern ein hochaufli¿½sendes und feinfi¿½hliges Regelverhalten. Alle Regler verfi¿½gen �ber eine Temperatur- und �berstrom-Absicherung. Falls einmal Wasser in das Modell gelangt, sind die Regler wasserdicht ausgefi;½hrt. Und nati;½rlich ist die gesamte Serie mit einem wirksamen Anlaufschutz ausgestattet, falls der Gaskni;½ppel am Sender beim Einschalten nicht auf neutral steht.

Die Einstellung der Parameter erfolgt entweder i¿½ber den Sender oder noch komfortabler mit Hilfe der LED

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Krick > Fahrtregler Seaking V3 30A

Fahrtregler Seaking V3 30A

Programmierkarte Artikel-Nr. 67069

Folgende Parameter k�nnen programmiert werden:

- Betriebsmodus (nur vorw�rts /

vorw�rts-r�ckw�rts mit reduzierter Leistung)

- Anzahl der LiPo-Zellen (Auto / manuelle Wahl)
- Abschaltspannung fï¿1/2r LiPo (2,8V / 3,0V / 3,2V / 3,4V)
- Timing

 $\begin{array}{l} (0\&\deg;/3,75\&\deg;/7,50\&\deg;/11,25\&\deg;/15,00\&\deg;18,75\&\deg;/22,50\&\deg;/26,25\&\deg;) \end{array}$

Insgesamt besticht die Seaking-V3-Serie durch ihr einfaches Handling und die hohe Zuverli ½½ssigkeit in der Praxis. Die hochwertigen Silikonkabel in flexibler Ausfi ½½hrung unterstreichen die hohe Qualiti ½½t der Brushless-Regler.

Technische Daten
Typ Seaking V3 30A
Dauerstrom 30A
Max. Strom 180A
BEC-Stromversorgung linear/6V/1A
Anzahl Akku-Zellen 4-9 Z. NiMH/2-3 Z. LiPo
Anschluss Motor 3x Goldkontaktbuchse 3,5 mm
Anschluss Akku verzinnte Kabelenden
Verbingung zum Empf�nger Universal Servokabel JR
kompatibel
Anschluss Wasserk�hlung Ø 4mm
Abmessungen 54,5x28.3x18,7mm
Gewicht 41 g

Preis: 43,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. Januar 2022