ABC-RCModellbau

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Krick > Fahrtregler Seaking V3 120A

Fahrtregler Seaking V3 120A



Artikelnummer: 67073

Fahrtregler Seaking V3 120A

Hersteller: Krick

Fahrtregler Seaking V3 120A

Fahrtregler Seaking 120A V3

Wassergek�hlter Fahrtregler f�r Schiffsmodelle mit Brushlessmotor mit einem maximalen Dauerstrom von 120A.

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Features

2/ئ; آ

Automatische Erkennung der Zellenzahl (manuelle Einstellung m�glich) f�r LiPo

٪/ ځ ï

Wassergek�hlte Elektronik f�r maximale Dauer-Belastbarkeit

2∕ئ;ï

2 Betriebsmodi: Nur Vorw�rts /
vorw�rts-r�ckw�rts mit reduzierter Leistung
�

Der Regelbereich fi¿½r den Motor kann auf alle gi¿½ngigen Sendertypen angepasst werden.

Seaking V3 Brushless Regler Serie

Die Seaking V3 Reglerserie ist fī¿½r den Einsatz in Booten konzipiert worden. Alle Regler sind wassergek�hlt und verf�gen �ber gro�z�gig dimensionierte Anschlussnippel fī¿½r den Silikonschlauch. Die Seaking Serie zeichnet sich durch zuverl�ssige Technik bei geringer Baugr��e aus. Diese Regler sind ausschlie�lich fī¿½r die Ansteuerung von Brushless-Motoren ausgelegt. Als Energiequelle kommen LiPo-Akkus zum Einsatz. Dabei wird die Zellenzahl automatisch erkannt.

Durch den Einsatz von hochwertigen SMD-Bauteilen, ist der Innenwiderstand der Regler besonders niedrig. Die hohe Taktfrequenz verleiht den Seaking-V3-Reglern ein hochaufli¿½sendes und feinfi¿½hliges Regelverhalten. Alle Regler verfi¿½gen �ber eine Temperatur- und �berstrom-Absicherung. Falls einmal Wasser in das Modell gelangt, sind die Regler wasserdicht ausgefi¿½hrt. Und nati¿½rlich ist die gesamte Serie mit einem wirksamen Anlaufschutz ausgestattet, falls der Gaskn�ppel am Sender beim Einschalten nicht auf neutral steht.

ABC-RCModellbau

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Regler - Drehzahlsteller > Krick > Fahrtregler Seaking V3 120A

Fahrtregler Seaking V3 120A

Die Einstellung der Parameter erfolgt entweder i¿½ber den Sender oder noch komfortabler mit Hilfe der LED Programmierkarte Artikel-Nr. 67069

aktualisiert am: Freitag, 28. November 2025

Folgende Parameter k�nnen programmiert werden:

- Betriebsmodus (nur vorw�rts /

vorw�rts-r�ckw�rts mit reduzierter Leistung)

- Anzahl der LiPo-Zellen (Auto / manuelle Wahl)
- Abschaltspannung fï¿1/2r LiPo (2,8V / 3,0V / 3,2V / 3,4V)
- Timing

(0°/3,75°/7,50°/11,25°/15,00°18,75°/22,50°/26,25°)

Insgesamt besticht die Seaking-V3-Serie durch ihr einfaches Handling und die hohe Zuverli¿½ssigkeit in der Praxis. Die hochwertigen Silikonkabel in flexibler Ausfi¿½hrung unterstreichen die hohe Qualiti;½t der Brushless-Regler.

Technische Daten
Technische Daten
Typ Seaking V3 120A
Dauerstrom 120A
Max. Strom 720A
BEC-Stromversorgung switch/6V/5A
Anzahl Akku-Zellen 6-18 Z. NiMH/2-6 Z. LiPo
Verbingung zum Empfi¿½nger Universal Servokabel JR
kompatibel

Anschluss Wasserk�hlung Ø 5,4mm Abmessungen 68,5x39,4x32mm Gewicht 150 g

Preis: 104,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. Januar 2022