

Akku Zubeh r > Lipo - LiFe > KAVAN > LiFe > KAVAN Li-Fe 3400mAh/6,4V RX

KAVAN Li-Fe 3400mAh/6,4V RX



Artikelnummer: KAV33.8002

KAVAN Li-Fe 3400mAh/6,4V RX

Hersteller: Kavan

Li-Fe Empfängerakku 6,4 V (2S) 3400 mAh 3C. Laden 0,5-1C, Belastbarkeit 3C. JR-/Hitec-/UNI-Stecker, JST-XH-Balancerstecker. Abmessungen: 98x45x22 mm. Gewicht: 170g.

KAVAN Lithiumphosphat-Akkus (LiFe) sind eine ideale Quelle f r das Versorgen von kompatiblen Modellbau-Sendern und Empf ngern. Sie zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus, die eine hohe Kapazit t bei einem relativ geringen Gewicht und kleinen Abmessungen bietet. Dank der fortschrittlichen, in der Produktion von Elektroden angewandten Technologie erm glichen sie ein schnelles Laden - bei einer langen Lebensdauer und einem g nstigen Preis.

GRUNDEIGENSCHAFTEN VON KAVAN LIFE-ZELLEN:

Die Nennspannung der LiFe-Zellen betr gt 3,2 V. Im Betrieb darf die Zellenspannung beim Laden niemals 3,6 V  berschreiten und beim Entladen darf sie nicht unter 2,5 V fallen. Das  ber/unterschreiten dieser Werte kann zu irreversiblen Sch den an dem Akku f hren. Aus diesem Grund m ssen zum Laden spezielle Ladeger te f r LiFe-Akkus verwendet werden. Die Nichtbeachtung des korrekten Ladevorgangs sowie der Kurzschluss der Zelle f hren zu einer  berhitzung der Zelle und ihrer Besch digung durch erzeugte Gase. Im Extremfall kann eine chemische Reaktion mit der Gefahr einer Zellenexplosion starten. Obwohl LiFe-Akkus bei sachgem er Handhabung absolut sicher sind, sollten Sie diese Gefahr nicht untersch tzen.

LADEN VON KAVAN LIFE-AKKUS

Verwenden Sie zum Laden immer ein spezielles Ladeger t f r LiFe-Akkus. Es muss mit einer Automatik ausgestattet sein, die sicherstellt, dass die maximal zul ssige Spannung von 3,6 V (+ 1%) pro Zelle nicht  berschritten wird. Laden Sie KAVAN LiFe-Akkus nicht mit einem Strom  ber 1C*, f r den normalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Str men im Bereich von 0,5-1C. Wir empfehlen, bei jedem Laden einen Balancer

KAVAN Li-Fe 3400mAh/6,4V RX

zu verwenden.

Wir empfehlen außerdem, die Spannung von einzelnen Zellen des Sets zu überprüfen, bevor Sie mit dem Laden beginnen. Wenn die Zellenspannung unter 2,8 V liegt, bedeutet dies, dass Sie sie während des Betriebs überlasten und übermäßig entladen.

Im Gegensatz zu NiCd- und NiMH-Zellen müssen LiFe-Akkus nicht erst geformt werden. Wenn Sie die Sets jedoch mit einem Strom von 1C aufladen möchten, empfehlen wir, in den ersten drei Ladezyklen einen Strom von 0,5C nicht zu überschreiten. LiFe-Akkus müssen vor dem Laden auch nicht entladen werden. Sie können beispielsweise 50% entladene Akkus laden.

BETRIEB VON LIFE-AKKUS

Verwenden Sie nur Geräte, die für das Laden von LiFe-Akkus geeignet sind. Vermeiden Sie schwere Belastungen der Akkus, wenn diese eine Restladung von weniger als ca. 20-25% der Nennkapazität (weniger als 3,0 V pro Zelle) haben. LiFe-Zellen jeder Marke reagieren in diesem Bereich empfindlich auf Überlastung, was zu einer Verkürzung ihrer Lebensdauer führt.

LAGERUNG

Die Akkus werden in einem teilweise geladenen Zustand gelagert, die Spannung an den einzelnen Zellen sollte im Bereich von 3,30 bis 3,35 V liegen. Überprüfen Sie die Akkus bei einer längeren Lagerung mindestens alle 3 Monate und laden Sie sie auf die Speicherspannung auf.

KAVAN LIFE-SETS

Ladekabel (Stromkabel) sind mit Standard-JR- / UNI-Servosteckern ausgestattet. Alle Sets sind mit einem Standard-Balancerstecker des JST-XH-Systems ausgestattet.

Kapazität [mAh]

3400

Nennspannung [V]

6.4

Akku Zubehö^{er} > Lipo - LiFe > KAVAN > LiFe > KAVAN Li-Fe 3400mAh/6,4V RX

KAVAN Li-Fe 3400mAh/6,4V RX

Nab^{er} & jec^{er} proud [A]

1.7 - 3.4

Vyb^{er} & jec^{er} proud [A]

10.2

Energie [Wh]

22.4

D^{er} & lka [mm]

98

& Scaron^{er} & ÅTMka [mm]

45

V^{er} & scaron^{er} ka [mm]

22

Hmotnost [g]

170

Preis: 29,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. April 2022