FUTABA T10PX 2.4GHz + R404SBS-E

Artikelnummer: P-CB10PXE

FUTABA T10PX 2.4GHz + R404SBS-E

Hersteller: Futaba

HighEnd 10-Kanal Computer-Fernsteuersystem mit ï¿½berragend schneller F-4G ï¿½bertragung und Telemetrie-Funktionalitï¿½t

Features

ï¿½
· Farb-LCD Touch Screen 4.3 Zoll
ï¿½
· F4G System & Telemetrie
ï¿½
· S-FHSS & T-FHSS
ï¿½
· Super Response (SR) Mode
ï¿½
· MiniZ S-FHSS
ï¿½
· 10 Kanï¿½le
ï¿½
· 40 Modellspeicher
ï¿½
· zusï¿½tzliche 3- und 2-Stufenschalter
ï¿½
· Bremsmischer fï¿½r Groï¿½modelle
ï¿½
· 4-Rad-Lenkungsmischer
ï¿½
· Dual ESC Mischer
ï¿½
· Mischer fï¿½r Kettenantriebe
ï¿½
· CPS LED Mischer
ï¿½
· Gyro-Einstellung per T10PX
ï¿½
· microSD Slot (Data Log / Uptdate)
ï¿½
· USB Port

ABC-RCModellbau

FUTABA T10PX 2.4GHz + R404SBS-E

Technische Daten

·

Sender T10PX
Kanï¿½le: 10 (F-4G) 7/4 (S-FHSS/T-FHSS)
ï¿½bertragungssystem: F-4G, T-FHSS, S-FHSS, MiniZ
Frequenzband: 2.4 GHz, 100 mW EIRP Sendeleistung
Spannungsversorgung: 6,0-7,4V (NiMh, LiFe, LiPo)
Gewicht: ca. 580 g

·

Empfï¿½nger R404SBS / R404SBS-E
Frequenzband: 2.4 GHz, 2.2 mW EIRP Sendeleistung
ï¿½bertragungssystem: F-4G (4Kanï¿½le, S.BUS2 Ausgang)
Spannungsbereich: 3,7 - 7,4 V
Abmessungen: 25.5x20.7x10.6 mm (SBS), 25.5x20.7x30.5 mm (SBS-E)
Gewicht: 5.7g (SBS), 7.2g (SBS-E)

Beschreibung

Die T10PXR ist ein 10-Kanal 2.4GHz Computer-Fernsteuersystem mit den Modulationsarten F-4G,T-FHSS SR / T-FHSS / S-FHSS und MiniZ. Der Sender ï¿½berzeugt mit neuem Design, neuem Tastenfeld und hochwertigen Karbonelementen. Neu hinzugekommen sind einige neue Taster, 2- und 3-Stufenschalter sowie eine Schalter-Wippe am Fuï¿½ des Senders.

Die Futaba T10PX kommt mit vielen neuen Ausstattungsmerkmalen, die das neue RC-Car-Flagschiff zu einem sehr flexibel einsetzbahren Sender machen.

FUTABA T10PX 2.4GHz + R404SBS-E

Mit 10 Kanï¿½lenn und den vielfï¿½ltigen Konfigurationsmï¿½glichkeiten gehen die Einsatzmï¿½glichkeiten weit ï¿½ber die eines herkï¿½mmlichen Car-Senders hinaus.
Von Racer und Drifter ï¿½ber Crawler und Boot bis hin zum komplexen Funktionsmodell ist alles mï¿½glich.

ï¿½bersicht der Modulationsarten:
• F-4G, 4 Kanï¿½le / Telemetrie
• T-FHSS-SR, 4 Kanï¿½le
• T-FHSS, 4 Kanï¿½le / Telemetrie
• S-FHSS, 7 Kanï¿½le

Das neue F-4G ï¿½bertragungsprotokoll wurde im Vergleich zu T-FHSS SR noch weiter verbessert. Die Latenz konnte nochmals deutlich verringert und die Reichweite erweitert werden. Gleichzeitig sind die Empfï¿½nger kleiner geworden.

Optisches Zentrum der T10PX ist das hintergrundbeleuchtete 4,3 Zoll groï¿½e TFT Farb-Touchdisplay mit brillanten Farben und hoher Schï¿½rfe. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung lassen sich alle Werte auf dem Display hervorragend ablesen. Die grafisch gefï¿½hrte Benutzeroberflï¿½che mit der bekannt einfachen Futaba-Menï¿½struktur, sorgt fï¿½r eine leichte Bedienung. Die Navigation erfolgt intuitiv ï¿½ber den Bildschirm und die Zusatztasten auf der Senderoberseite.

TELEMETRIE
Synchronisierte, bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfï¿½nger mit hoher Telemetrie Datenrate (bis zu 9 mal pro Sekunde), ohne Responseverlust der Steuerkanï¿½le. Maximal 31 Telemetrie-Sensoren, Alarmton-Einstellung und Ausgabe ï¿½ber Beeper, Vibrationslalarm oder Sprachausgabe per internem Lautsprecher oder optionalem Kopfhï¿½rer/Aktivlautsprecher.

• Telemetrie-Datenaufzeichnung auf SD-Karte (SDHC)
• Telemetriedatenanalyse ï¿½ber Tabellenkalkulationsprogramme oder LogView Software
• Echtzeitanzeige der Telemetriedaten auf integriertem Display
• Empfï¿½ngersignalstï¿½rke-Anzeige zur ï¿½berwachung der Reichweite
• Empfï¿½nger-Unterspannungswarnsystem zur ï¿½berwachung des Empfï¿½ngerakkus
• Anschluss von bis zu 31 Sensoren am S.BUS2 Eingang

Mï¿½gliche Sensoren z.B.:
Spannung des Fahrakkus

FUTABA T10PX 2.4GHz + R404SBS-E

Strom bis 150A
Drehzahl (brushless oder magnetisch)
Temperatur (125°C oder 200°C)
Geschwindigkeit (GPS-Sensor)
Castle TL0

S.BUS-TECHNOLOGIE
• Anschlussmï¿½glichkeit fï¿½r S.BUS2-Sensoren
• Alle S.BUS-Servos auch an normalen Servoausgï¿½ngen des Empfï¿½ngers anschlieï¿½bar
• Digitale BUS-Technologie fï¿½r den Modellsport
• Erlaubt ideale Platzierung aller Komponenten mit effizienter Verkabelung
• Zukunftssichere, digitale Technologie fï¿½r alle kï¿½nftigen Futaba-Komponenten

Lieferumfang

ï¿½
· Sender T10PX
ï¿½
· R404SBS-E
ï¿½
· Bedienungsanleitung DE/UK
ï¿½
· Zubehï¿½r

Preis: 789,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 25. Januar 2023