

MIBO 1/10 Offroad Low Profile (0.07s/20kg/8.4V) Brushless Servo



Artikelnummer: MB-2313

MIBO 1/10 Offroad Low Profile (0.07s/20kg/8.4V) Brushless Servo

Hersteller: Kavan - Pelikan

Sehr starkes und sehr schnelles programmierbares digitales Servo 57g mit niedrigem Profil, Brushless-Motor, Stahlgetriebe und breitem Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-8,4V, 2xBB, ideal für RC-Geländewagen 1:10. Stellkraft 17,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,090s/60°; bei 6,0V, Stellkraft 19,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,080s/60°; bei 7,4V, Stellkraft 20,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,070s/60°; bei 8,4V. Aluminiumgehäuse für perfekte Kühlung bei hoher Belastung.

Sehr starkes und sehr schnelles programmierbares digitales Servo mit niedrigem Profil, Brushless-Motor, Stahlgetriebe und zweifach kugelgelagerter Abtriebswelle ist bestimmt für den Einsatz in RC-Geländewagen 1:10. Das Servo ist in einem Aluminiumgehäuse platziert, das eine perfekte Kühlung auch bei hoher Belastung gewährleistet.

Mit dem USB-Programmierer/Interface für KAVAN GO Servos und dem PC-Bedienprogramm können Sie eine Vielzahl von Servoparametern programmieren.

Programmierbare Funktionen

• Ausschlaggröße:

Dient zur Einstellung der maximalen Größe der Servoausschläge. Die Standardeinstellung ist ca. 120°; beim normalen Bereich der Steuerimpulsbreiten (900~2100 µs), ca. 180°; beim maximal zulässigen Bereich der Steuerimpulsbreiten (500~2500 µs).

• Neutrallage:

Dient zur Einstellung der Neutrallage (Mittellage) des Servos.

• Dämpfung:

Stellt die Charakteristik des Servoverhaltens beim Anhalten seiner Bewegung ein.

• Ausgangsleistung:

Stellt die Ausgangsleistung des Servos ein. Je höher der Wert ist, desto schneller ist das Servo und desto höher ist die Kraft – natürlich ist auch der Stromverbrauch proportional höher. Bereich: 39,2~100%

•

MIBO 1/10 Offroad Low Profile (0.07s/20kg/8.4V) Brushless Servo

Empfindlichkeit: Stellt die Empfindlichkeit (Unempfindlichkeitsbandbreite) des Servos ein. Je höher der Wert, desto enger ist die Unempfindlichkeitsbandbreite – das Servo bewegt sich, nur wenn die Änderung der Steuersignalbreite größer ist als die Unempfindlichkeitsbandbreite. Wenn Sie den Empfindlichkeitswert zu hoch einstellen, kann das Servo bei einigen Anwendungen schwingen. Bereich: Ultra High (Extra hoch – Unempfindlichkeitsband ca. 1 µs) – High (Hoch – ca. 2 µs) – Medium (Mittel – ca. 3 µs) – Low (Niedrig – ca. 4 µs)

Softanlauf: Schaltet die Softanlauffunktion ein/aus. Diese Funktion verhindert, dass das Servo nach dem Anschließen an die Stromversorgung abrupt in die Betriebsposition geht, und verringert so das Risiko einer Beschädigung seines Getriebes.

Servoumkehr: Kehrt die Servoausschläge um.

Modus FUTABA SR: Modus FUTABA SR: Nur zur Verwendung mit Kanälen von RC-Sets FUTABA, die im SR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets FUTABA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

Modus SANWA SSR: Nur zur Verwendung mit Kanälen von RC-Sets SANWA, die im SSR Modus arbeiten. Schalten Sie diese Option nicht ein, wenn Sie ein anderes Setup des RC-Sets SANWA oder ein RC-Set einer anderen Marke verwenden.

Fail-safe: Wenn das Steuersignal des Empfängers komplett ausfällt oder das Servo das Signal nicht richtig erkennen kann (z.B. aufgrund von Störungen), kann das Servo in einen von drei Notmodi wechseln:

(a) Frei: Fail-safe ist ausgeschaltet.

(b) Position halten: Das Servo behält die Position bei, die dem letzten korrekt empfangenen Signal entspricht.

(c) Übergang in die Neutrallage: Das Servo kehrt in die Neutrallage (Impulsbreite 1500 µs) zurück.

Überlastungsschutz: Aktiviert oder deaktiviert den Servoüberlastungsschutz in drei Stufen – sobald die Überlastung für eine voreingestellte Zeit (in Sekunden) andauert, wird die Servoausgangsleistung auf den

MIBO 1/10 Offroad Low Profile (0.07s/20kg/8.4V) Brushless Servo

entsprechenden voreingestellten Wert (in % der maximalen Leistung) begrenzt.

1/2

Reset: Stellt die Werkseinstellungen des angeschlossenen Servos wieder her.

Erweiterte Versorgungsspannung 4,8–7,4 V (Nennspannung), Spannungsbetriebsbereich 4,8–8,4 V.

Abtriebswelle mit Tausendkant mit 25 Ziffern/5,92 mm.

Wir stellen MIBO® vor

MIBO® ist eine Marke, die durch die Zusammenarbeit von KAVAN und Mibosport entstanden ist. Das Ziel ist es, allen RC-Fahrern - Anfängern, Hobbyrennfahrern und Profis - hochwertige Ausstattung und Elektronik zu bieten. Unter einem Dach. Die bewährte Qualität und Tradition der Marke KAVAN wird durch das innovative Wissen und die Erfahrung der erfahrenen Meister aus dem Hause Mibosport aufgefrischt. Und es hat eine Menge zu bieten.

Servogröße

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 4.8V [kg/cm]

14

MIBO 1/10 Offroad Low Profile (0.07s/20kg/8.4V) Brushless Servo

Stellkraft mit 6.0V [kg/cm]

17

Stellkraft mit 7.4V [kg/cm]

19.5

Stellkraft mit 8.4V [kg/cm]

20

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.105

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.09

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.08

Geschwindigkeit bei 8.4V [s/60st.]

0.07

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2×

MIBO 1/10 Offroad Low Profile (0.07s/20kg/8.4V) Brushless Servo

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

4.8 - 8.4

Lange [mm]

40.8

Breite [mm]

20.2

Hhe [mm]

26.5

Gewicht [g]

57.2

Bestimmt fr

Gelndewagen

Kabellnge [mm]

100

Preis: 89,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan > Standard - Digital > Servo-MIBO > MIBO 1/10 Offroad

MIBO 1/10 Offroad Low Profile (0.07s/20kg/8.4V) Brushless Servo

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. April 2023