

SAVÄ-X SC-0254MG+Servo

Artikelnummer: SC-0254MG+
SAVÄ-X SC-0254MG+Servo

Hersteller: rc-dome



Überblick

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Überblick

Maße (L/B/H): 40,7 x 20 x 39,4 mm Gewicht: 49 Gramm

Überblick

0,16/0,14 sec/60 Grad u. 6,2 / 7,2 kg*cm bei 4,8 / 6 Volt

Überblick

Universelles Digitalservo mit Softanlauf und Metallgetriebe

Überblick

Mögliche Anwendungsbeispiele: Allroundservo für RTR Upgrade, Flug und RC-Car

Beschreibung

Das SC-0254MG+ ist ein sehr zuverlässiges und
kirtschaftliches Servo der Standardbaugröße welches sich
sehr gut für den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen
eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0254MG Servos setzt
sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger
ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam
in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode
zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60° (sek):

0,14

Stellzeit S1/60° (sek):

0,16

Breite (mm):

SAVAX SC-0254MG+Servo

20

Höhe (mm):

39,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

Länge (mm):

40,7

Gewicht (g):

49

Stellkraft S1 (kg*cm):

6,2

Stellkraft S2 (kg*cm):

7,2

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

SAVAX SC-0254MG+Servo

4,8

Motorart:

Bürstenmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

Gehäuseart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 2 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb Zahne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Standard

SAVAX SC-0254MG+Servo

**Preis: 29,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024