

SAVOX SH-0254+ Servo



Artikelnummer: SH-0254+

SAVOX SH-0254+ Servo

Hersteller: rc-dome

Überblick

Maße (L/B/H): 22,8 x 12,0 x 29,4 mm

Überblick

Gewicht: 15,8 Gramm

Überblick

0,16/0,13 sec/60 Grad u. 3,1/3,9 kgcm bei 4,8/6,0 Volt

Überblick

Mini Digitalservo für verschiedene Zwecke z.B als Upgradeservo für kleine ARF Flugmodell

Überblick

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Beschreibung

Das SH-0254+ ist ein kräftiges Servo der Mini Baugruppe welche welches sich sehr gut für den Einsatz in Flugmodellen eignet. Natürlich kann es auch in anderen Bereichen verwendet werden.

Das SH-0254+ ist ideal wenn es auf Zuverlässigkeit und Stellkraft bei geringen Abmaßen ankommt. Das robuste Getriebe verzeiht auch härtere Ladungen. Egal ob in der Flügel bei einem Segler oder für alle Funktionen als Upgradeservo von "Schaummodellen" das SH-0254+ ist ein absoluter Allrounder.

Die neue + Version des bekannten SH-0254+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fährt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60° (sek):

0,13

SAVÄ-X SH-0254+ Servo

Stellzeit S1/60° (sek):

0,16

Breite (mm):

12

Gewicht (g):

15,8

Länge (mm):

22,8

Height (mm):

29,4

Stellkraft S1 (kg*cm):

3,1

Stellkraft S2 (kg*cm):

3,9

Spannungsbereich:

4,8V-6V

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls (Empfohlen wird bis max. 200Hz um die Lebensdauer nicht unnötig zu verkürzen)

SAV-X SH-0254+ Servo

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

4,8

Motorart:

Bürstenmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Getriebeart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Abtrieb Zähne (Anzahl):

21

Spannung 2 (Volt):

6,0

Gehäuseart:

Teilmetall

SAVÄ–X SH-0254+ Servo

Klassifizierung:

Mini

Preis: 22,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 26. August 2024