## **ABC-RCModellbau**

aktualisiert am: Montag, 01. Dezember 2025



Artikelnummer: S0010008

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > MKS > Servos MKS > 20mm Servos > HBL669 HV Digital Serv

HBL669 HV Digital Servo brushless MKS Heck

Hersteller: MTTEC

**HBL669** 

HBL 669 Brushless HV Digital Heckservo -Gehï¿1/2usemittelteil aus Aluminium 20 mm brushless Heckservo - 760µs / 333-560Hz Hersteller Nr. S0010008

Totzone: 0.0005ms (Grundeinstellung) Steuer System: Positives Breitensignal Arbeitsfrequenz: 760µs / 333-560Hz

Arbeitsspannung: 6-8.4V (2S Lipo) Gleichspannung Stellgeschwindigkeit (6V): 0.05 sec/60° ohne Last Stellgeschwindigkeit (7.4V): 0.04 sec./60° ohne Last Stellgeschwindigkeit (8.2V): 0.03 sec./60° ohne Last

Stellmoment (6V): 4.2 kg.cm Stellmoment (7.4V): 5.1 kg.cm Stellmoment (8.2V): 5.7 kg.cm 360° Modifikation: NEIN Motortyp: Bï¿1/2rstenloser Motor Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert Getriebetyp: Chrom-Titangetriebe Programmierbarkeit: NEIN

Abmessungen: 40 x 20 x 40 mm

Gewicht: 63g

Preis: 103,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 17. November 2016