RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > MKS > Servos MKS > 20mm Servos > HBL880 HV Digital Serv

HBL880 HV Digital Servo brushless MKS Heck



Artikelnummer: S0010010

HBL880 HV Digital Servo brushless MKS Heck

Hersteller: MTTEC

HBL880

HBL 880 Brushless HV Digital Servo - mit extra starkem Abtriebsrad und einem Geh�use komplett aus Aluminium 20 mm brushless HV Heckservo

Totzone: 0.0008 ms (Grundeinstellung) Steuer System: Positives Breitensignal Arbeitsfrequenz: 760µs / 333-560Hz

Arbeitsspannung: 4,8-8.4V (2S Lipo) Gleichspannung Stellgeschwindigkeit (6V): 0.044 sec/60° ohne Last Stellgeschwindigkeit (7.4): 0.036 sec./60° ohne Last Stellgeschwindigkeit (8.2): 0.032 sec./60° ohne Last

Stellmoment (6V): 8.2 kg/cm Stellmoment (7.4V): 10.1 kg/cm Stellmoment (8.2V): 11.19 kg/cm

Stromaunahme max: 6.2A (8.2V) - 5.8A (7.4V) - 4.7A (6.0V)

Motortyp: B�rstenloser Motor Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert Getriebetyp: Chrom Titangetriebe

Kabell�nge: 24 cm

Abmessungen: 40 x 20 x 38.5 mm

Gewicht: 73g

Preis: 192,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 17. November 2016