RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > MKS > Servos MKS > 20mm Servos > BLS980 Digital Servo bi

BLS980 Digital Servo brushless



Artikelnummer: S0010002 BLS980 Digital Servo brushless

Hersteller: MTTEC

S0010002 BLS 980 Servo Plastic upper case

Totzone: 0.0004ms (Grundeinstellung) Steuer System: Positives Breitensignal Arbeitsfrequenz: 760µs / 560hz

Ben�tigter Empfangsimpuls: 3.5 ~ 6.0 V Hoch zu Hoch

Rechtecksignal

Arbeitsspannung: 4.0 ~ 6.0 V Gleichspannung Arbeitstemperatur: -10 to + 60°C - Grad Celsius Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.04 sec/60° ohne Last Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.03 sec./60° ohne Last

Stellmoment (4.8V): 2.5 kg.cm (34,7 oz/in) Stellmoment (6.0V): 3.1 kg.cm (43.0 oz/in)

360° Modifikation: NEIN Motortyp: B�rstenloser Motor

Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert

Getriebetyp: Titangetriebe Programmierbarkeit: NEIN Kabell�nge: 24.0 cm (9.40 in)

Abmessungen: 40 x 20 x 40 mm (1.57 x 0.79 x 1.50 in)

Gewicht: 58.0g (1.97 oz)

Preis: 111,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 07. Januar 2022