

## BLS980 Digital Servo brushless



Artikelnummer: S0010002

BLS980 Digital Servo brushless

Hersteller: MTTEC

S0010002 BLS 980 Servo Plastic upper case

Totzone: 0.0004ms (Grundeinstellung)  
Steuer System: Positives Breitensignal  
Arbeitsfrequenz: 760µs / 560hz  
Benötigter Empfangsimpuls: 3.5 ~ 6.0 V Hoch zu Hoch Rechtecksignal  
Arbeitsspannung: 4.0 ~ 6.0 V Gleichspannung  
Arbeitstemperatur: -10 to + 60°C - Grad Celsius  
Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.04 sec/60°; ohne Last  
Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.03 sec./60°; ohne Last  
Stellmoment (4.8V): 2.5 kg.cm (34,7 oz/in)  
Stellmoment (6.0V): 3.1 kg.cm (43.0 oz/in)  
360°; Modifikation: NEIN  
Motortyp: Bürstenloser Motor  
Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb  
Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert  
Getriebetyp: Titangetriebe  
Programmierbarkeit: NEIN  
Kabellänge: 24.0 cm (9.40 in)  
Abmessungen: 40 x 20 x 40 mm (1.57 x 0.79 x 1.50 in)  
Gewicht: 58.0g (1.97 oz)

**Preis: 111,00€&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Freitag, 07. Januar 2022