

## BLS980 Digital Servo brushless



Artikelnummer: S0010002

BLS980 Digital Servo brushless

Hersteller: MTTEC

S0010002 BLS 980 Servo Plastic upper case

Totzone: 0.0004ms (Grundeinstellung)

Steuer System: Positives Breitensignal

Arbeitsfrequenz: 760&micro;s / 560hz

Benötigter Empfangsimpuls: 3.5 ~ 6.0 V Hoch zu Hoch

Rechtecksignal

Arbeitsspannung: 4.0 ~ 6.0 V Gleichspannung

Arbeitstemperatur: -10 to + 60&deg;C - Grad Celsius

Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.04 sec/60&deg; ohne Last

Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.03 sec./60&deg; ohne Last

Stellmoment (4.8V): 2.5 kg.cm (34.7 oz/in)

Stellmoment (6.0V): 3.1 kg.cm (43.0 oz/in)

360&deg; Modifikation: NEIN

Motortyp: Bürstenloser Motor

Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb

Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert

Getriebetyp: Titangetriebe

Programmierbarkeit: NEIN

Kabellänge: 24.0 cm (9.40 in)

Abmessungen: 40 x 20 x 40 mm (1.57 x 0.79 x 1.50 in)

Gewicht: 58.0g (1.97 oz)

**Preis: 111,00&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.**

**Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Freitag, 07. Januar 2022