

## DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2



Artikelnummer: 80001671

DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

Hersteller: Hacker

 Hacker

JETI Duplex 2.4EX Central Box 210 + 2 RSat2

### Produktbeschreibung und Features

Die Central Box 210 ist der Nachfolger der beliebten Central Box 200. Speziell f r den Einsatz auch leistungsstarker und stromhungriger Servos wurde bei der Central Box 210 ein Aluminiumgeh use eingesetzt und auf die  berstromabsicherung der Servosteckpl tze verzichtet. Die Central Box 210 bietet echte Akku-Redundanz, DITEX-Servotelemetrie, JETI EX-Telemetrie und bis zu drei Empf ngereng nge (2x 2,4GHz und 1x 900MHz) f r vollst ndige Strom- und HF-Signalredundanz.

### Konfiguration  ber JETI Duplex DS/DC-Sender

Mit JETI Duplex DC/DS-Sendern kann das gesamte Potenzial der Central Box 210 voll genutzt werden.  ber die Ger teteilebersicht des JETI Duplex DS/DC-Senders kann sehr einfach die gesamte Konfiguration der Servoausg nge, DITEX Servo- sowie JETI EX-Telemetrie, Funktionszuweisung usw. vorgenommen werden.

### Ein- und Ausschaltvorgang

Der Ein- und Ausschaltvorgang der Central Box 210 wird mit dem mitgeliefertem magnetischen Schaltgeber vorgenommen.

### Empfohlene Empf nger

Zwei kompatible RSat2-Empf nger sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist der Einsatz eines REX Assist-Empf ngers zusammen mit einem RSat2-Empf nger m glich, so erh lt man eine Central Box mit Gyrostabilisierung.

### Eigenschaften

-   Konfigurierbare Servoausg nge
-   Akkuanschl sse 2x MPX-Stecksystem
-   Robustes Aluminiumgeh use f r zus tzliche K hlung und Schutz

## DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

- Firmware  ber JETI USB-Adapter und JETI Studio aktualisierbar
- Drahtlos programmierbar  ber die Ger te bersicht der DC/DS-Sender
- Bis zu 3 unabh ngige Empf ngereing nge (R1, R2, E1/R3)
- Bis zu 15 Servosteckpl tze (geeignet f r DITEX-Servotelemetrie)
- Bis zu 3 Telemetriesensoreing nge (E1/R3, E2/15, E3/14)
- Eingang f r mitgelieferten Magnetschalter oder optionalen RC-Switch

### Optionaler  berlastschutz

Bei der Central Box 210 wurde auf die eingebaute  berlastsicherung der einzelnen Servosteckpl tze verzichtet. Um kritische Servos wie z. B. Schleppkupplungs-, Einziehfahrwerk- oder St rklappenservos abzusichern, kann die optional erh ltliche  berlastsicherung DPSI OCP (Reiter Zubeh r) verwendet werden.

### Vergleichstabelle Central Box 210/220

#### Feature

Central Box 210

Central Box 220

#### Servosteckpl tze

15

15

Abgesicherte Servosteckpl tze (f r Servos mit max. 30kg/cm)

---

## DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

11

Abgesicherte Servosteckplätze (für Servos mit max. 50kg/cm)

---

4

Empfängersteckplätze

bis zu 3

bis zu 3

Satellitenunterstützung

Ja

Ja

Telemetrie

Ja

Ja

DITEX Servotelemetrie

Ja

Ja

Akkueingänge

2

2

Stromversorgung [V]

## DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

4 bis 8,4

4 bis 8,4

Spannungsregler

Nein

Nein

Dauerstrom [A]

20

20

Spitzenstrom (ca. 2 Sekunden) [A]

90

90

Leerlaufstrom [ $\mu$ A]

180

180

Betriebstemperatur [ $^{\circ}$ C]

-20 bis 75

-20 bis 75

Abmessungen [mm]

66 x 42 x 18

66 x 42 x 18

Gewicht [g]

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empfänger > Empfänger > JETI model > Stromversorgung

## DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

59

64

### Lieferumfang

1 JETI Duplex 2.4EX Central Box 210, 1 Magnetschalter, 1 Magnetschlüssel, 2 JETI Duplex 2.4EX RSat2-Empfänger und 3 Patchkabel.

**Preis: 313,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Samstag, 15. Januar 2022