DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

Artikelnummer: 80001671

DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

Hersteller: Hacker

JETI Duplex 2.4EX Central Box 210 + 2 RSat2

Produktbeschreibung und Features

Die Central Box 210 ist der Nachfolger der beliebten Central Box 200. Speziell fï¿½r den Einsatz auch leistungsstarker und stromhungriger Servos wurde bei der Central Box 210 ein Aluminiumgehï¿½use eingesetzt und auf die ï¿½berstromabsicherung der Servossteckplï¿½tze verzichtet. Die Central Box 210 bietet echte Akku-Redundanz, DITEX-Servotelemetrie, JETI EX-Telemetrie und bis zu drei Empfï¿½ngereingï¿½nge (2x 2,4GHz und 1x 900MHz) fï¿½r vollstï¿½ndige Strom- und HF-Signalredundanz.

Konfiguration ï¿½ber JETI Duplex DS/DC-Sender

Mit JETI Duplex DC/DS-Sendern kann das gesamte Potenzial der Central Box 210 voll genutzt werden. ï¿½ber die Gerï¿½teï¿½bersicht des JETI Duplex DS/DC-Senders kann sehr einfach die gesamte Konfiguration der Servoausgï¿½nge, DITEX Servo- sowie JETI EX-Telemetrie, Funktionszuweisung usw. vorgenommen werden.

Ein- und Ausschaltvorgang

Der Ein- und Ausschaltvorgang der Central Box 210 wird mit dem mitgeliefertem magnetischen Schaltgeber vorgenommen.

Empfohlene Empfï¿½nger

Zwei kompatible RSat2-Empfï¿½nger sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist der Einsatz eines REX Assist-Empfï¿½ngers zusammen mit einem RSat2-Empfï¿½nger mï¿½glich, so erhï¿½lt man eine Central Box mit Gyrostabilisierung.

Eigenschaften

ï¿½
Konfigurierbare Servoausgï¿½nge
ï¿½
Akkuanschlï¿½sse 2x MPX-Stecksystem
ï¿½
Robustes Aluminiumgehï¿½use fï¿½r zusï¿½tzliche Kï¿½hlung und Schutz

DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

ï¿½
Firmware ï¿½ber JETI USB-Adapter und JETI Studio aktualisierbar
ï¿½
Drahtlos programmierbar ï¿½ber die Gerï¿½teï¿½bersicht der DC/DS-Sender
ï¿½
Bis zu 3 unabhï¿½ngige Empfï¿½ngereingï¿½nge (R1, R2, E1/R3)
ï¿½
Bis zu 15 Servosteckplï¿½tze (geeignet fï¿½r DITEX-Servotelemetrie)
ï¿½
Bis zu 3 Telemetriesensoreingï¿½nge (E1/R3, E2/15, E3/14)
ï¿½
Eingang fï¿½r mitgelieferten Magnetschalter oder optionalen RC-Switch

Optionaler ï¿½berlastschutz

Bei der Central Box 210 wurde auf die eingebaute ï¿½berlastsicherung der einzelnen Servosteckplï¿½tze verzichtet. Um kritische Servos wie z. B. Schleppkupplungs-, Einziehfahrwerk- oder Stï¿½rklappenservos abzusichern, kann die optional erhï¿½ltliche ï¿½berlastsicherung DPSI OCP (Reiter Zubehï¿½r) verwendet werden.

Vergleichstabelle Central Box 210/220

Feature	Central Box 210	Central Box 220
Servosteckplï¿½tze	15	15
Abgesicherte Servosteckplï¿½tze (fï¿½r Servos mit max. 30kg/cm)	---	

DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

11

Abgesicherte Servosteckplï¿½tze (fï¿½r Servos mit max. 50kg/cm)

4

Empfï¿½ngersteckplï¿½tze

bis zu 3

bis zu 3

Satellitenunterstï¿½tzung

Ja

Ja

Telemetrie

Ja

Ja

DITEX Servotelemetrie

Ja

Ja

Akkueingï¿½nge

2

2

Stromversorgung [V]

DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

4 bis 8,4

4 bis 8,4

Spannungsregler

Nein

Nein

Dauerstrom [A]

20

20

Spitzenstrom (ca. 2 Sekunden) [A]

90

90

Leerlaufstrom [µA]

180

180

Betriebstemperatur [°C]

-20 bis 75

-20 bis 75

Abmessungen [mm]

66 x 42 x 18

66 x 42 x 18

Gewicht [g]

ABC-RCModellbau

DUPLEX 2.4EX Central Box 210 + 2x Rsat2

59

64

Lieferumfang

1 JETI Duplex 2.4EX Central Box 210, 1 Magnetschalter, 1 Magnetschlï¿½ssel, 2 JETI Duplex 2.4EX RSat2-Empfï¿½nger und 3 Patchkabel.

Preis: 313,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 15. Januar 2022