

## Fahrtregler Seaking V3 180A



Artikelnummer: 67074  
Fahrtregler Seaking V3 180A  
Hersteller: Krick

Fahrtregler Seaking V3 180A

Fahrtregler Seaking 180A V3

Wassergekühlter Fahrtregler für Schiffsmodelle mit Brushlessmotor mit einem maximalen Dauerstrom von 180A.

### Features

- Automatische Erkennung der Zellenzahl (manuelle Einstellung möglich) für LiPo
- Wassergekühlte Elektronik für maximale Dauer-Belastbarkeit
- 2 Betriebsmodi: Nur Vorwärts / vorwärtsrückwärts mit reduzierter Leistung
- Der Regelbereich für den Motor kann auf alle gängigen Sendertypen angepasst werden.

### Seaking V3 Brushless Regler Serie

Die Seaking V3 Reglerserie ist für den Einsatz in Booten konzipiert worden. Alle Regler sind wassergekühlt und verfügen über großzügig dimensionierte Anschlussnippel für den Silikonschlauch. Die Seaking Serie zeichnet sich durch zuverlässige Technik bei geringer Baugröße aus. Diese Regler sind ausschließlich für die Ansteuerung von Brushless-Motoren ausgelegt. Als Energiequelle kommen LiPo-Akkus zum Einsatz. Dabei wird die Zellenzahl automatisch erkannt.

Durch den Einsatz von hochwertigen SMD-Bauteilen, ist der Innenwiderstand der Regler besonders niedrig. Die hohe Taktfrequenz verleiht den Seaking-V3-Reglern ein hochauflösendes und feinfühliges Regelverhalten. Alle Regler verfügen über eine Temperatur- und Überstrom-Absicherung. Falls einmal Wasser in das Modell gelangt, sind die Regler wasserdicht ausgeführt. Und natürlich ist die gesamte Serie mit einem wirksamen Anlaufschutz ausgestattet, falls der Gasknopf am Sender beim Einschalten nicht auf neutral steht.

## Fahrtregler Seaking V3 180A

Die Einstellung der Parameter erfolgt entweder über den Sender oder noch komfortabler mit Hilfe der LED Programmierkarte Artikel-Nr. 67069

Folgende Parameter können programmiert werden:

- Betriebsmodus (nur vorwärts / vorwärts-rückwärts mit reduzierter Leistung)
- Anzahl der LiPo-Zellen (Auto / manuelle Wahl)
- Abschaltspannung für LiPo (2,8V / 3,0V / 3,2V / 3,4V)
- Timing  
(0°/3,75°/7,5°/11,25°/15,00°/18,75°/22,50°/26,25°)

Insgesamt besticht die Seaking-V3-Serie durch ihr einfaches Handling und die hohe Zuverlässigkeit in der Praxis. Die hochwertigen Silikonkabel in flexibler Ausführung unterstreichen die hohe Qualität der Brushless-Regler.

Technische Daten

- Typ Seaking V3 180A
- Dauerstrom 180A
- Max. Strom 1080A
- BEC-Stromversorgung switch/6V/5A
- Anzahl Akku-Zellen 6-18 Z. NiMH/2-6 Z. LiPo
- Verbindung zum Empfänger Universal Servokabel JR kompatibel
- Anschluss Wasserkühlung & Oslash; 5,4mm
- Abmessungen 72x48x36,6mm
- Gewicht 207 g

**Preis: 149,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. Januar 2022