KONECT 9 kg Digital servo (9kg-0,13s/60Â°)



Artikelnummer: KN-0913LVMG

KONECT 9 kg Digital servo (9kg-0,13s/60Â°)

Hersteller: Kavan - Pelikan

Digital Servo, Metall-Getriebe, Stellkraft 8,65/9,35 kg/cm bei 4,8/6,0V, Geschwindigkeit: 0,15/0,13s/60 Grad bei 4,8/6,0 V, Arbeitsfrequenz: 1520µs/330hz, Arbeitswinkel: 120 Grad, Pulsradius: 900-2100µs, Gewicht: 55g, Abmessungen: 40,5x20,2x27,7 mm.

Digitales Standard Servo fï¿½r RTR Modelle im Maï¿½stab 1/10

Zuverlï¿½ssig und fï¿½r die wichtigsten Anwendungen eine passende Lï¿½sung zu einem fantastisch gï¿½nstigen Preis! Die Servo Serie von Konect bietet Digitale-Servos in verschiedenster Konfiguration an. Egal ob mit Alugehï¿½use, wasserdicht oder mit Metallgetriebe. Eins haben Sie jedoch alle gemeinsam, ein unschlagbares Preis- Leistungsniveau.

Dieses Servo ist das ideale Ersatzservo fï¿½r RTR On-Road Modelle im Maï¿½stab 1/10. Es bietet bereits eine gute Performance was Schnelligkeit und Kraft anbelangt, ist haltbar und daher eine gute Wahl wenn du dein aktuelles Standard RTR Servo ersetzen mï¿½chtest. Dank eines Metallgetriebes verkraftet es (bei korrekt eingestelltem Servosaver im Model) auch mal einen kleinen Crash. Prï¿½zise Kurvenfahrten auch bei hï¿½heren Geschwindigkeiten werden so zum Kinderspiel.

TECHNISCHE DATEN

ï¿½
Baugrï¿½ï¿½e: Standard
ï¿½
Type: Digital
ï¿½
Wasserdicht: Nein
ï¿½
Stellzeit @ 4,8V/60°: 0,15sek.
ï¿½
Stellkraft @ 4,8V/cm: 8,65kg
ï¿½
Stellzeit @ 6,0V/60°: 0,13sek.
ï¿½
Stellkraft @ 6,0V/cm: 9,35kg
ï¿½
Bewegungsradius: 120°
ï¿½
Motor: Core Motor
ï¿½
Getriebe: Metall
ï¿½

KONECT 9 kg Digital servo (9kg-0,13s/60Â°)

Kugelgelagert: Ja
ï¿½
Spannungsbereich: 4,8V & 6V (4-5 Zellen NiMH Akku)
ï¿½
Lï¿½nge: 40,5cm
ï¿½
Hï¿½he: 38cm
ï¿½
Breite: 20,2cm
ï¿½
Gewicht: ca. 55g
ï¿½
Verzahnung Servoarm: 25 Zï¿½hne

Preis: 19,50 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 18. Februar 2022