KAVAN Li-Po 2700mAh/7,4V 30/60C Air pack

Artikelnummer: KAV33.7131

KAVAN Li-Po 2700mAh/7,4V 30/60C Air pack

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit Laden bis 2C und Entladen 30/60C. 2-Zellen-Pack 2s1p 7,4 V 2700 mAh, Abmessungen: 104x35x18,5mm, Gewicht 136g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C decken die Anforderungen des Hobby-Modellbauers zuverlï¿½ssig ab: sie haben den maximalen Entladestrom 30C, die Schnellladefï¿½higkeit 2C und eine Reihe von Kapazitï¿½ten (350 - 3250 mAh), eine hervorragende lange Lebensdauer und einen gï¿½nstigen Preis.

Die Lithium-Polymer-Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mit einer Strombelastbarkeit von max. 30C sind fï¿½r gewï¿½hnliche Anwendungen in Freizeit- und Sportflugzeugmodellen fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik konzipiert. Die hohe Strombelastbarkeit gewï¿½hrleistet die maximale Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht auch einen ziemlich kraftvollen Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir Strï¿½me im Umfang 1-2C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Akkus der KAVAN Reihe 30/60C mï¿½ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden. Wenn Sie die Sets jedoch mit einem Strom von mehr als 1C laden mï¿½chten, empfehlen wir, dass Sie den Strom 1C in den ersten drei Ladezyklen nicht ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nï¿½tig, die Akkus zu entladen - Sie kï¿½nnen z. B. die auf 50 % entladenen Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version "Air Pack" geliefert, der vor allem fï¿½r den Antrieb von Flugzeug- und Hubschraubermodellen entwickelt wurde. Es ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt mit Rï¿½cksicht auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) dimensioniert wurde. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems, er ist klein und leicht (was besonders die Benutzer von Sets mit kleinen Kapazitï¿½ten schï¿½tzen). Er verfï¿½gt ï¿½ber

KAVAN Li-Po 2700mAh/7,4V 30/60C Air pack

einen einfachen Anschluss an die Ausgï¿½nge und es ist sogar mï¿½glich, ihn direkt in die Balancer-Buchsen von vielen Ladegerï¿½ten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters einzustecken.

Das Set beinhaltet: Den Akku der KAVAN Reihe 30/60C, Anleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]: 2700 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 2.7 - 5.4 ; Max. Ladestrom [A]: 5.4 ; Entladestrom [A]: 34 ; Max. Entladestrom [A]: 162 ; Energie [Wh]: 20 ; Lï¿½nge [mm]: 104 ; Breite [mm]: 35 ; Hï¿½he [mm]: 18,5 ; Gewicht [g]: 136

Kapacita [mAh]

2700

NapÄ›tí [V]

7.4

Nabíjecí proud [A]

2.7 - 5.4

Max. nabíjecí proud [A]

5.4

Vybíjecí proud [A]

34

Max. vybíjecí proud [A]

162

ABC-RCModellbau

KAVAN Li-Po 2700mAh/7,4V 30/60C Air pack

Energie [Wh]

20

Délka [mm]

104

ŠíÅ™ka [mm]

35

Výška [mm]

18.5

Hmotnost [g]

136

Preis: 21,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. April 2022

ABC-RCModellbau