

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz



Artikelnummer: 80001509

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Hersteller: Hacker

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Lieferumfang

Sender DC-24 Multimode (Auslieferungszustand Mode 2, Steuermode sehr einfach wechselbar), Senderakku eingebaut, Ladegerät für Senderakku, stabiler Transportkoffer, spezieller Backup Empfänger RSAT-900Mhz (Info dazu, siehe unten), Senderkreuzgurt

Features

- 24 vollwertige Steuerkanäle
- 3 HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz)
- Vibrationsalarm auf den Steuerknöpfen
- Farbdisplay
- 4 Modellarten (Flüchel/Heli/Multikopter/Boat, Truck)
- FM Radio
- MP3 Player
- Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte
- Spracheingabekommandos

900Mhz-Empfänger-System

Der 900Mhz Empfänger ist speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sich dabei um ein unabhängiges, zweites Übertragungssystem in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer Störung des 2,4Ghz Bandes (z. B. durch Richtfunk, bei Kopterflügen für Fernsehübertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen Modellen. Natürlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz Übertragungssystem eingesetzt, nicht einzeln.

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Sender-Hardware

- 1/2 Multimode Steuerknöpfe
- 1/2 Ermittlung der Knöpfestellungen durch Hallsensoren (ohne Potentiometer)
- 1/2 Steuerwegauflösung 4096 Schritte
- 1/2 Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet
- 1/2 drehbare Knöpfeaggregate
- 1/2 Vollaluminiumsteuerknöpfe/-aggregate, Längenverstellbar, kugelgelagert
- 1/2 interner Speicher
- 1/2 integrierter Li-Ion Akku für lange Betriebszeit
- 1/2 Ladegerät
- 1/2 Aluminium Transportkoffer
- 1/2 Sprachausgabe
- 1/2 Kopfhörerbuchse
- 1/2 digitale Trimmungen
- 1/2 Alugehäuse eloxiert

Sender-Software

- 1/2 2.4 GHz DUPLEX EX
- 1/2 24 Steuerkanäle
- 1/2 anpassbare Menüführung
- 1/2 nahezu unbegrenzte Einstellmöglichkeiten
- 1/2 nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
- 1/2 Firmwareupdate über USB
- 1/2 ultraschnelle Steuerreaktionen
- 1/2 Powermanagement -System für längere Betriebszeit
- 1/2 PC-Schnittstelle

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

• 4
4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell;
Multikopter)
• 4
8 Sprachen (EN / DE / CZ / FR / IT / PT / SE)

Telemetriefunktionen

• 4
Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und
Telemetriewerte
• 4
Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
• 4
Aufzeichnung der Telemetriedaten
• 4
PC-Übertragung, Speicherung und Bearbeitung der
Telemetriewerte
• 4
Speichern (Backup) der Modelldaten und
Sendereinstellungen auf dem PC

Technische Daten

• 4
Abmessungen [mm] 230 x 270 x 40
• 4
Gewicht [g] ~1500

**Preis: 1.749,00 EUR [inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten]**