

## KAVAN R-20B Brushless Regler 20A mit BEC



Artikelnummer: KAV32.42005

KAVAN R-20B Brushless Regler 20A mit BEC

Hersteller: Kavan - Pelikan

Programmierbarer Brushless Regler f r Flugzeugmodelle. Dauerstrom 20A (Spitzenstrom 25A), Stromversorgung 5-10NC/2-3-Zellen-Lipopack, BEC 5V/2A, Gewicht 19g, Abmessungen 42x25x8mm.

Programmierbarer Mikroprozessorregler f r Brushless-Sensorless-Motoren, der mit Hilfe der modernen Halbleitertechnik konstruiert wurde. Er bietet eine leichtere und  bersichtlichere Programmierung mit dem Sender und wirklich einfache und blitzschnelle Einstellung mittels der LED Programmierkarte KAVAN R (wird separat verkauft) an. Er dient zur Steuerung der Drehzahl der Brushless-Elektromotoren in Freizeit Flugzeugmodellen mit Stromversorgung aus NiCd/NiMH und LiPo/Li-ion Akkus. Er ist ausgestattet mit dem linearen BEC-System, der die Stromversorgung des Empf ngers und der Servos aus dem Antriebsakku sichert.

### BESCHREIBUNG UND FUNKTIONEN DES REGLERS

 

Extrem niedriger Innenwiderstand dank der neuen Generation der leistungsstarken MOSFET Transistoren

 

Geeignet f r die meisten Brushless-Flugmotoren mit Stromversorgung aus 2-3S LiPo/Li-ion oder 5-9-Zellen NiCd/NiMH Akkus

 

F r Stromversorgung aus den Akkus NiCd, NiMH, LiPo, Li-ion

 

Linearer Stabilisator BEC 5,0 V mit bis 2 A belastbar

 

Einstellbares Timing f r die optimale Anpassung an den Motor

 

Einstellbarer Unterspannungsschutz - Abstellen des Motors bei Unterspannung

 

Sicheres Einschalten (verhindert das Anlaufen des Motors beim Einschalten)

 

Temperatur- berlastschutz gegen  berlastung (beim Erreichen der Temperatur von 110 Grad reduziert der Regler die Leistung)

 

## KAVAN R-20B Brushless Regler 20A mit BEC

Automatische Motorabschaltung beim Verlust des Sendersignals

•

Lineare Regulierung des Gases

•

Einfache Programmierung und Einstellung mit Hilfe des Senders oder der LED Programmierkarte KAVAN R

•

Kalibrierung des Gasweges f r die perfekte Anpassung an das Sendersignal Ihres RC Sets

### PROGRAMMIERBARE FUNKTIONEN

•

Bremse (Aus - An)

•

Wahlbarer Akku-Typ (Li-poly oder NiCd/NiMH)

•

Motorabschaltart: Motorleistungsreduzierung oder Motor abschalten

•

Einstellbare Unterspannung f r das Abstellen des Motors - Unterspannungsschutz gegen  berm ssige Entladung der Akkus. (Lithium-Akkus: 2,85 V/Zelle, 3,15 V/Zelle, 3,3 V/Zelle; NiXX Akku: 0%/50%/65% aus dem Anfangswert der Spannung)

•

Zur cksetzen des Reglers auf Werkseinstellung

•

Einstellbares Timing - f r die Erh hung der Effektivit t und die optimale Anpassung des Motors - niedrig (3,75 Grad), mittel (15 Grad), hoch (26,25 Grad)

•

Einstellbarer Soft-Anlauf f r Motoren mit Getriebe und Hubschrauber in drei Stufen: normal (300 ms) / soft (1,5 s) / super soft (3 s)

### SCHUTZFUNKTIONEN DES REGLERS

•

Schutz beim Anlauf: Falls der Motor innerhalb 2 Sekunden nach dem Gas geben nicht anf hrt, stellt der Regler den Motor ab.

•

W rmeschutz: Falls die Temperatur des Reglers 110 Grad  berschreitet, beschr nkt der Regler die Ausgangsleistung.

•

Verlust des Gassignals: Der Regler beschr nkt die Leistung, wenn das Signal 1 Sekunde fehlt; bei mehr als 2 Sekunden fehlendem Signal wird der Motor abgestellt.

## KAVAN R-20B Brushless Regler 20A mit BEC

Tipp: Bei dem ersten Einschalten des Reglers f hren Sie zuerst die Kalibrierung des Gasweges nach der Anleitung durch. Erst dann ist es m glich, den Regler zu benutzen und andere Parameter mit der Hilfe des Senders oder der LED Programmierkarte KAVAN R einzustellen.

Verwendung: Flugzeug,Hubschrauber ; Typ: Brushless ; Dauerstrom [A]: 20 ; Max. Spitzenstrom [A]: 25 ; NiXX Zellen: 5 - 9 ; LiXX Zellen: 2 - 3 ; BEC Spannung [V]: 5 ; BEC Strom [A]: 2 ; Li nge [mm]: 42 ; Breite [mm]: 25 ; H he [mm]: 8 ; Gewicht [g]: 19 ; Re

Verwendung

Flugzeug,Hubschrauber

Typ

AC

Dauerstrom [A]

20

Max. Spitzenstrom [A]

25

NiXX Zellen

5 - 9

LiXX Zellen

2 - 3

BEC Spannung [V]

## KAVAN R-20B Brushless Regler 20A mit BEC

5

BEC Strom [A]

2

L nge [mm]

42

Breite [mm]

25

H he [mm]

8

Gewicht [g]

19

Regelung

Unidirektional

Bremse

Ja

Sensoreingang

Nein

Programmierbar

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Zubeh r > KAVAN R-20B Brushless Regler 20A mit BEC

## KAVAN R-20B Brushless Regler 20A mit BEC

Ja

**Preis: 20,10&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 11. Mai 2023