

KAVAN Brushless Motor PRO 8050-195



Artikelnummer: KAV30.2036

KAVAN Brushless Motor PRO 8050-195

Hersteller: Kavan

Brushless-Außenläufer-Elektromotor für Flugzeugmodelle: Segler 12000g, Trainer 9000g, Kunstflugmodell 6500g, 3D 5200g, KV195 U/min/V, Versorgung Lixx 10-12s. Welle 8,0mm. Alternative Bezeichnung aufgrund der Statorabmessung: 7020-195.

Motoren der KAVAN PRO-Serie sind leistungsstarke 14- oder mehrpolige brushlose Außenläufer (mit Ausnahme des 12-poligen PRO 1915-3750). Hochmodernes Design, gehärtete Stahlwellen, hochwertige Kugellager, hochwertiges Material für Stator und Rotoren sorgen für eine lange Lebensdauer und einer unschlagbaren Leistung und hoher Effizienz. Die Motoren der KAVAN PRO-Serie sind Elektromotoren mit vergleichsweise niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment, die in der Lage sind, Propeller mit großem Durchmesser zu nutzen, ohne dass ein Getriebe erforderlich ist.

Motorbezeichnungssystem: PRO xxYY-zzzz

PRO - Brushloser Außenläufer-Elektromotor

xx - Motordurchmesser in mm

YY - Motorlänge in mm

zzzz - Umdrehung pro Minute pro Volt (RPM/V),
"KV"

KAVAN PRO 8050-195

KAVAN Brushless Motor PRO 8050-195

KAVAN PRO 8050-195 ist ein 22-poliger Motor für Modellflugzeuge bis 12 kg Gesamtgewicht, der mit einem 10-12S LiPo-Akku betrieben wird. Er eignet sich hervorragend für Scale- und Kunstflugmodelle, die ursprünglich für 35 ccm Zweitakt-Benzinmotoren.

Motoreinbau: KAVAN PRO 8050-195 wurde sowohl für die Radialmontage entwickelt. Verwenden Sie vier M4 Stahlschrauben zur Befestigung. Der Motorspant sollte aus 8-10 mm Sperrholz bestehen.

Regler: Achten Sie bei der Auswahl des Reglers besonders darauf, dass es sich um einen Typ handelt, der für die Arbeit mit mehrpoligen Motoren ausgelegt ist (herkömmliche Regler, die für 2-14 polige Motoren ausgelegt sind, funktionieren mit gleicherweise nicht richtig).

Inhalt des Motorsets: KAVAN PRO 8050-195 Motor m. Kabel (vergoldete 6-mm-Anschlüsse), Set für Heckmontage mit zwei Befestigungskreuzen (71/75 und 87/90 mm). Die vollständige Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden: [KAVAN PRO 5050+ Brushless Motoren - Bedienungsanleitung](#)

Hinweis: Alternative Bezeichnung aufgrund der Statorabmessung: 7020-195.

Stromversorgung von LiXX Zellen

10 - 12

Drehzahl pro Volt [ot./min/V]

195

Max. Leistung (30 s) [W]

4400

Innenwiderstand [mOhm]

18

KAVAN Brushless Motor PRO 8050-195

Leerlaufstrom ($P_{\text{Ä}}^{\text{TM}}$ 10 V) [A]

1.5

Max. Spitzenstrom (30 s) [A]

120

Durchmesser [mm]

79.5

Länge [mm]

50

Länge celkov´ [mm]

129.5

Wellendurchmesser [mm]

8

Gewicht [g]

740

Anzahl von Polen

22

Timing [°]

15 - 25

Regler [A]

KAVAN Brushless Motor PRO 8050-195

120 - 160

Segler bis zum Gewicht [g]

12000

Trainer bis zum Gewicht [g]

9000

Kunstflug-Modell bis zum Gewicht [g]

6500

3D-Modell bis zum Gewicht [g]

5200

Empfohlene Luftschraube (12S)

20x9"-21x10"

Preis: 275,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 21. Februar 2024