

## ISDT K2Zip AC/DC Dual Channel Smart Ladegerät -20A, 1-8S



Artikelnummer: K2Zip

ISDT K2Zip AC/DC Dual Channel Smart Ladegerät -20A, 1-8S

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Der ISDT K2 Zip Lipo Battery Balance Charger ist eine vielseitige, intelligente Ladegerät für verschiedene Batterietypen wie LiPo, LiHv, Li-ion, NiMH und Pb entwickelt wurde. Es bietet sowohl Lade- als auch Entladefunktionen mit Unterstützung für 1-8S-Batterien. Der Ladegerät verfügt über zwei Kanäle für gleichzeitiges Aufladen, mit einer Gesamtleistung von 500 W pro Kanal und einem Ladestrom von 20 A. Die benutzerfreundliche Oberfläche und das kompakte Design machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Hobbyisten und Profis, die eine zuverlässiges und sicheres Ladegerät suchen.

### Spezifikationen

•

Eingangsspannungsbereich: AC 100-240V / DC 10-34V

•

Maximale Eingangsströmung: DC 35A

•

Ausgangsspannungsbereich: DC 1-34V

•

Ladestrom: 0,2-20A x2

•

Entladestrom: 0,2-1,5A x2

•

Balancestrom: 1,5A/Zelle Max

•

Maximale Ladeleistung: AC 200W / DC 500W x2

•

Maximale Entladeleistung: 15W x2

•

Unterstützte Batterietypen und Zellanzahl: LiFe; Lilon; LiPo 1-8S; LiHv, ULiHv 1-7S; Pb 1-14S; NiMH/Cd 1-18S

•

Parallele Ladeleistung und Strom: 800W/30A

•

Parallele Entladeleistung und Strom: 30W/3A

•

Alarm bei fehlerhafter Zellspannung

•

Fehleralarm für die Einstellung der Zellenzahl

•

Betriebstemperatur: 0-40°

•

USB-C1: PD 65W

•

USB-C2: PD 65W

•

## ISDT K2Zip AC/DC Dual Channel Smart Ladegerät -20A, 1-8S

Lagerungstemperatur: -20?-60?

½

Größe: 135x126x57,7mm

½

Gewicht: ca. 776g

**Preis: 139,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 18. Dezember 2024