> KAVAN Smart PRO T70-C Doppelbatterie-Weiche mit Telemetrie-Expan

KAVAN Smart PRO T70-C Doppelbatterie-Weiche mit Telemetrie-Expan



Artikelnummer: KAV16.21528

KAVAN Smart PRO T70-C Doppelbatterie-Weiche mit Telemetrie-Expan

Hersteller: Kavan

Elektronisches Schalt-/Backup-System fi¿½r zwei Batterien (oder BEC/Batterie), mit Spannung von 5-8,4 V, Dauerstrom bis zu 15 A und Telemetrieuntersti;½tzung KAVAN/FrSky Fport, Duplex EX, Futaba S.BUS2, Multiplex MSB, Graupner Hott, PowerBox P2Bus (Strom, Spannung, Kapaziti;½t fi;½r beide Eingi;½nge). Kontaktloser Beri;½hrungsschalter, Silikonkabel 1mm² ohne Stecker, Abmessungen 40x21x6mm, Gewicht 23g.

T70-C ist ein leistungsstarkes digitales Schalt-/Backup-System mit einer Spannung von 5–8,4 V und einem Dauerstrom von bis zu 15 A, das auch erweiterte Telemetriefunktionen bietet. Das Ger�t enth�lt eine Ladeschaltung und verf�gt �ber eine Touch-Switch-Funktion. Das Ger�t ist ideal f�r mittelgro�e Modelle, bei denen z. B. HV-Servos ohne Spannungsstabilisierung verwendet werden.

T70-C eignet sich fi¿½r Modelle, die entweder mit zwei Empfi¿½ngerbatterien oder einem Regler mit einer BEC-Schaltung in Kombination mit einer kleinen Backup-Batterie ausgestattet sind. Das Ger�t bevorzugt seinen prim�ren Batterieeingang und bei Spannungsabfall schaltet es automatisch auf den sekund�ren Eingang um. Die Ladeschaltung kann optional aktiviert werden, um Backup-Batterie von dem Prim�reingang/BEC zu laden.

T70-C wurde entwickelt, um die Elektronik in Ihrem Modell ein-/auszuschalten und kann den mechanischen Schalter vollstii ½½ ndig ersetzen. Das Geri ½½ t merkt sich seinen letzten Betriebszustand, und wenn die Batterie versehentlich abgeklemmt wird, startet T70-C automatisch wieder, sobald die Batterie wieder angeschlossen wird.

Die Eingangs- und Ausgangskabel des T70-C sind silikonisolierte Kabel mit einem Querschnitt von 1 mm² ohne Stecker.

Funktionen:

ï¿1/2

Intelligente Doppelbatterieweiche/Multiplexer mit konfigurierbarer Spannungsumschaltschwelle. $\ddot{i}\dot{z}^{1/2}$

> KAVAN Smart PRO T70-C Doppelbatterie-Weiche mit Telemetrie-Expan

KAVAN Smart PRO T70-C Doppelbatterie-Weiche mit Telemetrie-Expan

Touch-Switch-Funktion. Optionale Anschlussm�glichkeit eines magnetischen, mechanischen oder elektronischen Schalters oder Tasters.

2⁄ئï

Telemetrieuntersti;½tzung FrSky/KAVAN FPort, JETI Duplex EX, Graupner Hott, Multiplex MSB, Futaba S.Bus2, PowerBox P²Bus, (Strom, Spannung, Kapaziti;½t der beiden Stromeingi;½nge).

2∕′;٪

Optionales Laden der Backup-Batterie (bis zu 200 mA).

Schalter mit Speicher fiż $\frac{1}{2}$ r den letzten Betriebszustand. iż $\frac{1}{2}$

Minimale Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand (100 µA).

1⁄2/5٪

Zwei Erweiterungsports fi¿½r den Anschluss zus�tzlicher Duplex EX/EX-Bus-Sensoren, die auch als digitale Ein- und Ausg�nge verwendet werden k�nnen.

2⁄ئ;ï

Konfiguration �ber den Sender oder die PC-Software MAV Manager

1⁄2/خ

Firmware-Updates.

Das Set beinhaltet: T70-C, Anleitung.

KAVAN Smart PRO T70-C Doppelbatterie-Weiche mit Telemetrie-Expander wird in Tschechien von der Firma MAV Sense s.r.o. hergestellt.

Online-Anleitung: wiki.kavanrc.com

Preis: 99,55 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 19. Januar 2025