

## KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch



Artikelnummer: KAV32.32006

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Hersteller: Kavan

Wir stellen neue Schalter KAVAN Smart PRO &ndash; MPSW15 Magnetschalter und KSW18 Kill switch vor.

MPSW15 ist ein magnetischer Sicherheitsschalter des Typs "Remove before flight" zum sicheren und zuverlässigen Einschalten von Empfängern, Zündungen und anderen Bordgeräten ohne Notwendigkeit mechanischer Kontakte &ndash; Steuerung mittels Magnet. Unterstützt verschiedene Lasttypen, einschließlich induktiver. Bei kontaktlosen Schaltern ist die Lebensdauer weder durch die Anzahl der Schaltvorgänge noch durch den durchfließenden Strom begrenzt. Abmessungen (22,5x15)x42 mm, Gewicht inkl. Kabel 16 g, Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand < 3 µA.

KSW18 Kill switch ist ein leistungsstarker digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis. Dank seiner hervorragenden Stabilität und galvanischen Trennung des Signals eignet er sich für den Einsatz als unabhängiger Zündschalter für Verbrennungsmotoren. Er kann über einen RC-Kanal vom Empfänger, einen mechanischen Schalter oder eine Kombination von beiden gesteuert werden. Das Gerät bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Abmessungen sind 50x19x10 mm, Gewicht inkl. Kabel 19 g.

Digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis, geeignet für den Einsatz als unabhängiger Zündschalter für Verbrennungsmotoren. Abmessungen 50x19x10 mm, Gewicht 19 g.

Leistungsstarker digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis. Dank seiner hervorragenden Stabilität und galvanischen Trennung des Signals eignet er sich für den Einsatz als unabhängiger Zündschalter für Verbrennungsmotoren. Er kann über einen RC-Kanal vom Empfänger, einen mechanischen Schalter oder eine Kombination von beiden gesteuert werden. Das Gerät bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten.

## KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

### Merkmale:

- Optisch getrennter Schaltkreis mit unabhängiger Stromversorgung
- Unterstützung verschiedener Lasttypen: Motoren, Relais, Beleuchtung, Heizelemente
- Anschlussmöglichkeit für magnetische, mechanische oder elektronische Taster oder Schalter (optionale Unterstützung für Touch-Schalter)
- Zwei Schalter-Steuerung für erhöhte Sicherheit
- Unterstützung der Telemetrie Duplex EX und FrSky (für die Konfiguration)
- Konfiguration über Sender oder PC-Software MAV Manager
- Optionales Firmware-Update

### Technische Daten:

- Abmessungen: 50x19x10 mm
- Gewicht inkl. Kabel: 19 g
- Gewicht inkl. Kabel und kombiniertem Magnet-/Touch-Schalter: 24 g
- Kabel: 3x1 mm<sup>2</sup>; (17AWG)
- Stecker: -
- Dauerstrom: 18 A
- Spitzenstrom (2s): 30 A
- Betriebsstrom: < 10 mA
- Betriebstemperatur: (-20)-85 °C
- Versorgungsspannung (Rx input): 4-16 V
- Versorgungsspannung (Getrennter Schaltkreis): 5-26 V

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Magnetschalter > Kavan > KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

## KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Telemetrie: FrSky (nur Konfiguration), Duplex

•

Unterstützung für Touch-Schalter: Ja

•

BEC: Nein

•

Optionaler Touch-/mechanischer Schalter/Taster: Ja

•

Status-LED: Ja

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch wird in der Tschechischen Republik von der Firma MAV Sense s.r.o. produziert.

Online-Anleitung: [wiki.kavanrc.com](http://wiki.kavanrc.com)

**Preis: 63,60&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 15. Januar 2026