Servo digital DES 261 BB lose

ABC-RCModellbau

Servo digital DES 261 BB lose



Artikelnummer: 7903.LOSE

Servo digital DES 261 BB lose

Hersteller: Graupner

Beschreibung
Besonders geeignet fi¿½r Indoorflugmodelle und Parkflyer.

Abmessungen der Befestigungen im Verhï¿½ltnis zum Abtrieb gleich wie beim Servo C261

Kleinste Abmessungen

Absolut geringes Gewicht

Parameter mittels PC-Software einstellbar

Kugellager

Carbonitgetriebe

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 17 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,125 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 40 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 360 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,1 Sek/40°
Gewicht ca.: 8 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 5 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 20 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 450 mA
Abmessungen ca.: 21,5 x 11 x 21 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 34 Ncm
Lagerung: Lager bb
Getriebe: Getriebe cg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 23,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014

ABC-RCModellbau