Servo digital DES 448 BB MG I



Artikelnummer: 7914.LOSE

Servo digital DES 448 BB MG I

Hersteller: Graupner

DES-Servo
Dieses Digital-Servo ist auf Grund der extrem schmalen Bauform und hï¿½chster Stellgenauigkeit das ideale Flï¿½chen-Servo fï¿½r Ihr Modell.
Das doppelt kugelgelagerte Prï¿½zisionsgetriebe aus Metall sorgt fï¿½r genaueste Stellcharakteristik bei hoher Kraft und Geschwindigkeit.
Zusï¿½tzliche, universell einsetzbare Befestigungslaschen ermï¿½glichen eine komfortable und flexible Montage des Servos auch liegend in der Flï¿½che.
Fï¿½r beengte Montagebedingungen die perfekte Lï¿½sung.
Besonders geeignet fï¿½r Motor- und Segelflugmodelle.

2 x Kugellager

Metallgetriebe

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 42 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,12 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 82 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 825 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,1 Sek/40°
Gewicht ca.: 19 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 7 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 47 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1050 mA
Abmessungen ca.: 31,5 x 9,5 x 33 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 69 Ncm
Lagerung: Lager bb2x
Ersatzgetriebe: 7914.2
Getriebe: Getriebe mg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 40,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014