RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Graupner > Servos > DES Servos > Servo digital DES 448 BB I



Artikelnummer: 7914.LOSE Servo digital DES 448 BB MG I

Hersteller: Graupner

## **DES-Servo**

Dieses Digital-Servo ist auf Grund der extrem schmalen Bauform und h�chster Stellgenauigkeit das ideale Fl�chen-Servo f�r Ihr Modell.

Das doppelt kugelgelagerte Pr�zisionsgetriebe aus Metall sorgt fi¿1/2r genaueste Stellcharakteristik bei hoher Kraft und Geschwindigkeit.

Zus�tzliche, universell einsetzbare Befestigungslaschen erm�glichen eine komfortable und flexible Montage des Servos auch liegend in der Flï¿1/2che.

F�r beengte Montagebedingungen die perfekte L�sung. Besonders geeignet fi¿1/2r Motor- und Segelflugmodelle.

## 2 x Kugellager

## Metallgetriebe

Technische Daten

Stellmoment 4,8V ca.: 42 Ncm Stellzeit 4,8V ca.: 0,12 Sek/40° Haltemoment 6,0V ca.: 82 Ncm

Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 825 mA

Stellzeit 6,0V ca.: 0,1 Sek/40°

Gewicht ca.: 19 g

Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °

Leerstromaufnahme ca.: 7 mA Stellmoment 6,0V ca.: 47 Ncm

Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1050 mA Abmessungen ca.: 31,5 x 9,5 x 33 mm

Haltemoment 4,8V ca.: 69 Ncm

Lagerung: Lager bb2x Ersatzgetriebe: 7914.2 Getriebe: Getriebe mg Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V

Neutralimpuls: 1,5 ms

Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 40,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014