Servo digital DES 488 BB MG 1



Artikelnummer: 7919

Servo digital DES 488 BB MG 1

Hersteller: Graupner

Beschreibung
Besonders geeignet fï¿½r Motor- und Segelflugmodelle und Micro-Helikopter.
Nicht in Vollkohlefaserflï¿½chen mit RDS-Anlenkung mit elektrischer Verbindung oder mit Aluhebeln verwenden! Das Getriebe bzw. die RDS-Anlenkung oder die Aluhebel mï¿½ssen elektrisch isoliert werden! Potischleiferspannung liegt am Getriebe an.

Kugellager

Metallgetriebe

Info
DES-Servos (Digital-Eco-Servo) Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos reprï¿½sentieren eine Produktlinie, die nahezu fï¿½r jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrï¿½ï¿½en, Getriebeausfï¿½hrungen, Stellkrï¿½fte und Stellzeiten konzipiert fï¿½r den Einsteiger bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten (Gehï¿½useschrauben, Gehï¿½useteile und Abtriebszahnrad) erhï¿½hen die Betriebssicherheit der Modelle.
Servos mit doppelt kugelgelagerten Prï¿½zisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgï¿½nge.
Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 26 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,09 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 58 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 830 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,08 Sek/40°
Gewicht ca.: 11,5 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 7 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 31 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 925 mA
Abmessungen ca.: 23,5 x 11,5 x 27 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 52 Ncm

ABC-RCModellbau

Servo digital DES 488 BB MG 1

Lagerung: Lager bb
Ersatzgetriebe: 7919.2
Getriebe: Getriebe mg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 34,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014

ABC-RCModellbau