Servo digital DES 718 BB MG 1



Artikelnummer: 7947

Servo digital DES 718 BB MG 1

Hersteller: Graupner

Servo DES 718 BB, MG 180 Grad 20 mm

Beschreibung
Besonders geeignet fi¿½r Motor- und Segelflugmodelle sowie Bootsmodelle bei Anwendungen wo ein extrem hoher Stellweg benï¿½tigt wird.

180° Stellweg schon bei +/-100% Kanalansteuerung

2 x Kugellager

Metallgetriebe

Info
DES-Servo (Digital-Eco-Servo) 180° Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos reprï¿½sentieren eine Produktlinie, die nahezu fï¿½r jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrï¿½ï¿½en, Getriebeausfï¿½hrungen, Stellkrï¿½fte und Stellzeiten konzipiert fï¿½r den Einsteiger
bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten Gehï¿½useschrauben, Gehï¿½useteile und Abtriebszahnrad) erhï¿½hen die Betriebssicherheit der Modelle.
Servos mit doppelt kugelgelagerten Prï¿½zisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgï¿½nge.
Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 88 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,11 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 215 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 1630 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,09 Sek/40°
Gewicht ca.: 54 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 92 °
Leerstromaufnahme ca.: 8 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 105 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1845 mA
Abmessungen ca.: 40 x 19,5 x 39 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 186 Ncm

Servo digital DES 718 BB MG 1

Lagerung: Lager bb2x
Ersatzgetriebe: 7946.2
Getriebe: Getriebe mg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 42,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014

ABC-RCModellbau